

marantz®

PM6006

AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ AVEC DAC ET ENTRÉES NUMÉRIQUES



45 w X 2ch

TOROIDAL
TRANSFORMERDAC
MODESYMMETRIC
LAYOUTCURRENT
FEEDBACKCUSTOMISED
COMPONENTSShotky
DiodesMM
PhonoPURE
DIRECTgreen standby
eco friendly

L'amplificateur PM6006 est le successeur mis à niveau du modèle PM6005, maintes fois récompensé. Nous avons bien évidemment conservé les sections de pré-amplification et d'amplification de puissance équipées de composants discrets exclusifs, il n'y a pas un seul circuit intégré sur le chemin des signaux. Le modèle PM6006 a été mis à niveau pour la gestion de pics de courant au niveau de l'amplificateur, vous pouvez ainsi affiner le son de manière bien plus détaillée. Vous pouvez directement connecter ce magnifique amplificateur intégré à une large gamme de sources numériques et utiliser son convertisseur numérique/analogique CS4398 haute intensité 24 bits/192 kHz de qualité supérieure pour créer un niveau de divertissement audio incroyablement élevé avec les nouveaux supports. En outre, l'unité comprend désormais deux entrées numériques optiques et une entrée numérique coaxiale (une entrée optique de plus que son prédécesseur, le modèle PM6005). Quant à la section numérique, elle est entièrement blindée avec un boîtier métallique supplémentaire pour éliminer toute interférence entre la partie numérique et le signal analogique. Et, bien évidemment, toutes les caractéristiques d'origine, telles que l'entrée audio à cinq lignes incluant l'entrée phono, deux paires de borniers d'enceintes plaqués or qui permettent le bi-câblage et la télécommande, sont toujours là. Le transformateur torique blindé à faible impédance, ainsi que les composants sur mesure et les modules HDAM Marantz uniques permettent d'obtenir un son puissant, dynamique et détaillé caractéristique de Marantz. En bref, le nouvel amplificateur PM6006 est un nouveau modèle d'exception avec d'excellents gènes.

Points forts

Amplificateur intégré basé sur la contre-réaction de courant avec 2 x 45 W/moyenne quadratique de 8 ohms

Son encore plus affiné grâce à des composants soigneusement sélectionnés

Entrées numériques (2 entrées optiques/ 1 entrée coaxiale)

Convertisseur numérique/analogique CS4398 haut de gamme et Marantz HDAM SA2

Convertisseur numérique/analogique entièrement blindé, vis en cuivre, pieds solides

Entrées/sorties plaquées or, dont entrée phono (MM)

Circuits HDAM-SA3 mis au point par Marantz

Transformateur torique et composants sur mesure de haute qualité

Borniers d'enceintes de haute qualité (A/B commutable)

Disponible en noir ou or/argent

Vos avantages

Plage audio large et suffisamment puissante pour les pièces de taille moyenne

Expérience audio Marantz unique

Pour une connectivité étendue et une prise en charge audio haute résolution (PCM 192 kHz/24 bits)

Qualité audio optimale à partir du signal d'entrée numérique

Suppression des interférences pour la pureté du son

Meilleure connexion pour les sources externes

Plage dynamique plus large sans distorsion au niveau de l'étage de sortie

Davantage de puissance et moins d'interférences

Connexion améliorée aux enceintes

Parfaitement assorti au lecteur CD CD6006 et au lecteur audio réseau NA6005

www.marantz.fr



because music matters

PM6006

AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ AVEC DAC ET ENTRÉES NUMÉRIQUES



CARACTÉRISTIQUE

Canaux	2
Topologie de réactions d'intensité	•
Égaliseur phonographe : standard	•
Entrée numérique : optique/coaxiale	• / •
Puce du convertisseur numérique/analogique	CS4398
Version HDAM	SA3, SA2
Transformateur de puissance torique	•
Composants audio de haute qualité	•
Composants sur mesure	•
Dissipateur thermique en aluminium extrudé	•
Balance/basses/aigus/intensité sonore	• / • / • / •

AUTRES

Alimentation linéaire du mécanisme	•
Diodes Schottky	•
Vis plaquées cuivre	•
Source Direct	•
Mode veille	•

ENTRÉES/SORTIES

Entrées audio	5
Entrées numériques : optiques/coaxiales	2 / •
Entrée phonographe : MM	•
Sorties audio	1
Borne Cinch plaquée or	•
Enceinte A/B	•
Bornes d'enceintes :	vis en métal (or)
Nombre de bornes	4
D-Bus	•
Sortie casque	•
Contrôle du volume du casque	•

SPÉCIFICATIONS

Puissance de sortie (moyenne quadratique 8/4 ohms)	45 W / 60 W
Réponse en fréquence	10 Hz - 70 kHz
Taux d'harmoniques	0,08 %
Facteur d'amortissement	100
Sensibilité d'entrée	MM 2,2 mV / 47 kohms
Rapport signal/bruit	MM 83 dB
Sensibilité d'entrée	Haut niveau 200 mV/20 kohms
Rapport signal/bruit	Haut niveau 102 dB (entrée 2 V)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Couleurs disponibles : noir et or/argent	• / •
Façade en métal	•
Consommation électrique	155 W
Consommation en veille	0.3 W
Mise hors tension automatique	•
Câble d'alimentation détachable	•
Télécommande	RC003PMCD
Télécommande système	•
Dimensions maximales (L x P x H)	440 x 370 x 105 mm
Poids	7,6 kg

EAN

EU	PM6006/N1B	4951035057810	Noir
	PM6006/N1SG	4951035057827	Or/argent
UK	PM6006/T1B	4951035057810	Noir
	PM6006/T1SG	4951035057827	Or/argent

Le partenaire idéal

CD6006



Lecteur de CD

NA6005



Lecteur audio réseau