

FICHE TECHNIQUE AMPLIFICATEUR REGA BRIO 2017



REGA BRIO 2017
EAN : 3760094020717

Le BRIO 2017 dispose d'un nouveau châssis moderne et minimaliste qui apporte une nouvelle élégance à la gamme, tout en conservant un petit clin d'œil au passé. Les circuits ont été améliorés et la nouvelle carte mère permet l'utilisation de composants plus performants pour les parties importantes. Les alimentations ont été revues et des amplificateurs opérationnels "MUSES" sont utilisés dans les étages phono et ligne. Grande nouveauté chez REGA : une prise casque qui permet de prendre en charge la plupart des casques standards. Ce n'est qu'en trouvant le moyen d'éviter que la prise casque ait un impact sur le signal audio que cela a été rendu possible. Une grande attention a été apportée au switch qui neutralise les enceintes.

Caractéristiques :

<ul style="list-style-type: none"> • Préampli phono performant intégré • Transformateur toroïdal surdimensionné • Mini-télécommande incluse • Prise casque (NOUVEAU) 	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentation : 230V 50Hz • Consommation 195 Watts sous 8 Ohms • Dimensions L220mm x P320mm x H 80mm
<p>Entrées</p> <p>Phono : Sensibilité 2 mV à 47K Ohms en parallèle avec 220pF)</p> <p>Niveau d'entrée maximum : 100mV</p>	<p>Entrées ligne</p> <p>Sensibilité (210mV à 47K Ohms en parallèle avec 220pF)</p> <p>Niveau d'entrée maximum : 10,25v</p>
<p>Sorties "Record"</p> <p>Niveau de sortie : 210mV</p> <p>Impédance de sortie : 470 Ohms</p>	<p>Puissance de sortie</p> <p>50W deux canaux sous 8 Ohms</p> <p>73 Watts deux canaux sous 4 Ohms</p>