



DORO Leva X10

POURQUOI DORO ?

Alors que les technologies évoluent vite et deviennent plus complexes, chez Doro, nous avons fait le choix de mettre l'accent sur la simplicité. C'est ce que nos utilisateurs recherchent, et c'est pourquoi la simplicité est au cœur de l'ADN des téléphones Doro. Vous pourrez utiliser votre téléphone facilement au quotidien pour téléphoner ou envoyer des messages.

Développé pour la sécurité et le bien-être des utilisateurs, le téléphone Doro Leva X10 offre d'excellentes fonctions de sécurité comme la possibilité de bloquer tous les appels indésirables en limitant les appels entrants aux contacts de confiance et autorisés uniquement. Des rappels quotidiens peuvent être programmés pour ne pas oublier la prise de médicaments et une minuterie de sécurité peut être activée dans les situations présentant un risque potentiel. Si elle n'est pas désactivée, la minuterie composera automatiquement le numéro des contacts prédéfinis et enverra une alarme SMS avec la position GPS de l'utilisateur. L'utilisateur peut également appuyer à tout moment sur la touche d'assistance à l'arrière du téléphone pour signaler aux contacts prédéfinis qu'il a besoin d'aide et envoyer sa localisation GPS.

TÉLÉPHONE MOBILE DORO LE PLUS SIMPLE À UTILISER FACILITANT LA SÉCURITÉ

Doro Leva X10 est le téléphone idéal pour procurer une expérience téléphonique plus simple, plus sûre et plus conviviale aux personnes atteintes de troubles cognitifs comme la démence, de problèmes de mémoire à court terme ou présentant d'autres déficiences cognitives ou d'habileté. La surface texturée du téléphone permet une bonne prise en main et les quatre touches de numérotation rapide clairement identifiables simplifient plus que jamais l'appel des contacts favoris. Il est également compatible avec les appareils auditifs (HAC) et optimise la qualité sonore pour les personnes malentendantes grâce à la technologie Doro ClearSound.

Fonctions destinées aux proches Les différents modes utilisateur permettent aux proches de paramétrer facilement le niveau approprié de protection et de facilité d'utilisation en fonction des besoins de l'utilisateur. De plus, tous les paramètres et toutes les activations sont protégés dans le menu administrateur afin de minimiser le risque de modifications accidentelles par l'utilisateur. Les proches apprécieront également la possibilité d'obtenir la position GPS de l'utilisateur à tout moment via une simple demande par SMS.

Général	
ID	Doro Leva X10
Nom du modèle	DFB-0580
Nom commercial	Doro Leva X10
Format	Bar
Taille	
Taille du téléphone (HxLxP mm)	128,4*67.6*12.7mm
Poids du téléphone incl. batterie (g)	117g
Mémoire	
Mémoire (RAM)	64MB
Stockage (ROM)	128MB
Carte SD	✓
Taille maximale de la carte mémoire	128GB
Chipset	
Modèle	UMS9117S (T127)
Modem	LTE: R12 WCDMA: R9 GSM: R6
Processeur	Arm_Cortex_A7
Vitesse du processeur	1GHz
Nombre de cœurs CPU	1
Type de système d'exploitation	RTOS
Version du système d'exploitation	Mocor RTOS
Écran principal	
Taille d'écran pouces	2,4
Taille d'écran (HxL mm)	36.72x48,96
Résolution (HxL)	240*320
Affichage PPI	166,6
Type d'écran	FTF
Nombre de couleurs	65K
Taux de rafraîchissement (Hz)	60HZ
Écran rétroéclairé	✓

Verre	CTC
Capteurs	
GPS	✓
Charge	
Connecteur de chargeur	USB-C
Broches de charge	✓
Batterie	
Capacité de la batterie	1150mAh
Touches et connecteurs	
Touche d'assistance	✓
Touches de raccourci	Favoris
Touche marche/arrêt	Dédié
Connecteur pour casque	3.5mm standard jack
Connecteur pour cordon	✓
Réseau	
2G (GSM)	900,1800
3G (GPRS)	1,8
4G FDD (LTE)	1, 3, 7, 8, 20, 28
4G TDD (LTE)	38, 40
Débit LTE UL	Cat 4
Débit LTE DL	Cat 4
VoLTE	✓
Classification IP	
IP	IP54
GPS	
GPS	✓
Chipset GPS	Ublox

A-GPS	✓
Gallileo	✓
Appels	
HD voice	✓
Chrono d'appel en cours	✓
Restriction de l'identification de ligne appelante (CLIR)	✓
Renvoi d'appel	Inconditionnel, Pas de service, Quand occupé, Pas de réponse
Appel en attente	✓
Réponse par n'importe quelle touche	✓
Réponse automatique pour numéro prédéfini	✓
Numéro sur liste blanche	✓
Numéro sur liste noire	✓
Numéros de numérotation fixe	✓
Répertoire	
En cas d'urgence (ICE)	✓
Numéro du propriétaire	✓
Positions du répertoire téléphonique	>500
Ajouter une image au contact	✓
Copier le contact sur carte SIM/mémoire du téléphone	✓
Prise en charge des vCards	✓
Transfert de vCard via Bluetooth	✓
Journal d'appels	
Appels manqués	✓
Appels sortants	✓
Appels entrants	✓
Nombre de positions du journal d'appels	60
Indicateur Date et heure	✓

Paramètres du volume		MMS	✓
Volume d'appel réglable	✓	Longueur maximale des SMS sortants	N/A
Volume média réglable	✓	Nombre maximal de SMS stockés	200
Volume de sonnerie réglable	✓	Utiliser le numéro du message	✓
Volume d'alarme réglable	✓	Rappel de message	✓
Sons		Stockage	Téléphone, SIM, Carte SD
Ajouter ses propres sonneries	✓	Texte prédictif	N/A
Mode silencieux	✓	Bluetooth	
Volume maximal de la sonnerie à 1m en dB	>83	Bluetooth®	✓
Indicateur de sonnerie vibrante	✓	Bluetooth® version	5.0
Indicateur de sonnerie visuel	✓	Profil mains libres (HFP)	✓
Tonalité des touches	✓	Profil casque (HSP)	✓
Volume maximal d'appel en dB	35	Profil de port série (SPP)	✓
Niveau de réception maximal (dB RLR)	>-8	Profil de transfert d'objet (OPP) (V-card uniquement)	✓
Haut-parleur	✓	Profil d'accès au répertoire téléphonique (PBAP, PBA)	✓
Codecs		Profil de contrôle à distance audio/vidéo (AVRCP)	✓
EVS NB	✓	Profil de distribution audio avancée (A2DP)	✓
EVS WB	✓	Fonction d'appel d'urgence	
AMR NB	✓	Touche d'assistance	✓
AMR WB	✓	Appel d'assistance	✓
Messagerie		Envoi de message d'assistance par défaut	✓
Type de boîte de messagerie (SMS/MMS)	Dédié	Envoi de données de positionnement	✓
SMS	✓	Sécurité	
		Verrouillage des touches	✓
		Verrouillage PIN de la SIM	✓
		Alertes	
		Messages de diffusion	✓
		Alertes UE	✓
		Fonctions de réinitialisation	
		Réinitialiser les paramètres	✓
		Réinitialisation d'usine	✓
		Accessibilité	
		Compatibilité avec les aides auditives 4G	T4/M4
		Thèmes	✓
		Réglage du contraste	✓
		Assistant de démarrage	✓
		Autres caractéristiques et fonctions	
		Alarme	✓
		Réveil	✓
		Bloquer les menus	✓
		Mise à jour logicielle sans fil	✓
		Mode avion	✓

- ✓ Position GPS disponible sur demande et via la touche d'assistance
- ✓ Plusieurs modes utilisateur
- ✓ Blocage automatique des appelants indésirables