

# marantz



## CINEMA 70s

### CINEMA 70s Amplificateur AV

Amplification 7.2 canaux de 50 watts par canal, Dolby Atmos, DTS:X et 8K Ultra HD, et streaming HEOS® Built-in. Le CINEMA 70s à l'aspect compacte reste un amplificateur AV très performant.

- Le son détaillé et immersif métamorphose votre pièce d'écoute.
- Un design épuré et élégant pour un son riche et chaleureux
- La sortie 7.2 canaux permet une grande variété de configurations d'enceintes.
- L'amplificateur de 50 watts par canal crée une dynamique réaliste.
- Decodes Dolby Atmos, DTS:X audio, and Auro 3D
- Décode les signaux audio Dolby Atmos, DTS:X et Auro 3D.
- Six entrées HDMI (trois 8K) et une sortie pour les vidéo haute résolution
- Un Son étudié pour reproduire un son Marantz chaud, riche et détaillé.
- La nouvelle interface HD à l'écran rend la configuration intuitive.
- Les sorties pré-amplifiées pour tous les canaux permettent de mettre à niveau les amplificateurs.



The Most Musical Sound

# CINEMA 70s

## Spécifications techniques



<b>Amplificateur de puissance</b>		
Nombre de canaux amplifiés		7
Power Output (8 ohm, 20 Hz-20 kHz, 0.08% 2ch Drive)		50 W
Amplificateur de puissance indépendant		Oui
Topologie de l'amplificateur		Classe A/B
Topologie de la contre réaction		Non
Amplification bi-amp		assignable
<b>Technologies surround multicanaux</b>		
DTS		DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X
Dolby		Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Virtualisation de la hauteur, Dolby Atmos Music, Dolby Surround
Autres		Stéréo multicanaux
Max. Nombre de canaux de traitement (préampli)		7.1
<b>Entrées/Sorties</b>		
Video	Entrées / sorties HDMI	6 / 1
	Sortie vidéo multi-room via HDMI	Non
Audio	Entrée analogique / Sortie à niveau fixe	3 entrées / 0 sortie
	Entrée Phono (MM)	Oui
	Entrée numérique : Optique / Coaxiale	1 / 1
	Sortie multi-pièces : Analogique / Numérique	1 / 0
	Sortie préampli multicanal	7.2
	Sortie Subwoofer	2
	Entrée 7.1 Multicanal	Non
Autres	Nombre de borniers de haut-parleurs	7
	Enceintes A / B	Assignable
	Bornier d'enceinte multi-pièces	Assignable
	Entrées frontales	USB-A
	USB Audio	Oui
	FM/AM Tuner	Oui
<b>HDMI</b>		
Total des entrées HDMI / Nbre de prises en charge 8K		6 / 3
Support HDCP 2.3		Oui
Sorties HDMI : Principal / Zone		1 / 0
HDMI Upscaling		1080p/4K à 8K
Max. Résolution / Fréquence d'images		1080p/4K à 8K
Canal de retour audio haute définition		eARC
Plage dynamique vidéo		HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through pour le gaming		Oui
HDMI Pass-Through en mode veille		Oui
CEC		Oui
Auto LipSync		Oui
<b>Technologies</b>		
Châssis plaqué cuivre		Non
Transformateur d'alimentation torique		Non
Modules amplificateurs hyper dynamiques (HDAM)		Non
Mode Pure Direct		Oui
Bornes RCA plaquées or		Non
Réducteur temporel de Jitter		Non
<b>Acoustique / Correction des pièces</b>		
Audyssey		MultiEQ
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume		Oui / Oui
Audyssey LFC		Non
Support Dirac Live		Non
Croisement Variable		Oui
Redirection Optimisée des basses		Oui
Synchronisation des graves Sync		Non

<b>Streaming</b>		
Streaming HEOS Multi-Room		Oui
Streaming AirPlay Audio		AirPlay 2
Internet Radio		Tuneln
Spotify		Spotify Connect
Autres Services Streaming		Amazon Music HD / Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix
<b>Connectivité Réseau</b>		
Port Ethernet		Oui
Wi-Fi		Oui
Bluetooth		Oui
Bluetooth, casques, enceintes sélectionnables		Oui
<b>Intégration et contrôle des maisons connectées</b>		
Compatibilité avec les assistants vocaux		Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod
Application pour Smart Phones & Tablettes (iOS/Android)		Marantz AVR App
HEOS Multi-Room Intégré		Oui
Compatibilité des liaisons HEOS : IR / IP		Oui / Oui
Zones Multi-Room		2
Source audio de la zone : HDMI / Opt, Coax / Réseau, USB / Analogique		2 Ch / 2 Ch / Oui / Oui
Sortie audio de la zone : Haut-parleur / Pré-sortie		Oui / Oui
Connectivité des commandes		IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control
Entrée mode service IR		Non
Marantz Remote Bus		Oui
Sortie de déclenchement DC		1
Diagnostiques HDMI		Oui
<b>Autres</b>		
Affichage frontal		Hublot OLED
Langages GUI		9
Assistant de configuration		Oui
Smart Select sur la télécommande		Oui
Mise à jour du micrologiciel par réseau / USB		Oui / Oui
Mode ECO		Oui
Auto Power Off		Oui
Sleep Timer		Oui
<b>General</b>		
Panneau frontal en métal		Non
Télécommande du système		RC-050SR
Consommation électrique en W		250 W
Consommation d'énergie, No-Sound en W (ECO on / off)		30 W / 40 W
Consommation en mode veille		0.2 W
Consommation en mode veille CEC		0.5 W
Dimensions Maximum	Antenne, Horizontal: (L x P x H) Antenne, Vertical: (L x P x H) sans Antenna: (L x P x H)	442 x 384 x 109mm 442 x 384 x 178mm 442 x 372 x 109mm
Contenu de la boîte		Unité principale, télécommande, piles, antennes FM/AM, étiquettes des fils, guide de démarrage rapide, microphone Audyssey, support de microphone en carton, 2 antennes externes détachables, cordon secteur.
Poids en kg		8.7
EAN	CINEMA70S/N1B CINEMA70S/N1SG	0747192138790 0747192138806

Fabrication et spécifications peuvent être modifiées sans préavis par Marantz

[www.marantz.com](http://www.marantz.com)