

marantz®



STEREO 70s

Amplificateur hi-fi à deux canaux avec HDMI et streaming

Entrez dans un monde de son exquis et profitez pleinement de toutes vos sources de divertissement à domicile sans encombrer votre pièce d'enceintes surround. STEREO 70s intègre une partie des technologies des home cinémas surround de grande taille, notamment le streaming audio, le phono et la radio FM/DAB+, avec la simplicité et l'élégance d'un système stéréo à deux canaux et la chaleur, l'espace et les détails caractéristiques des systèmes Marantz.

- Profitez de la puissance et de l'immersion du home cinéma avec seulement deux enceintes
- Le son le plus musical, développé et accordé méticuleusement par les maîtres du son de Marantz au Japon.
- Six entrées (trois 8K) et une sortie (prenant en charge l'ARC) élèvent le son de toutes vos sources.
- Avec seulement 11 cm de hauteur, le STEREO 70s est deux fois moins haut que les composants traditionnels.
- L'amplificateur stéréo intégré entièrement discret et le circuit HDAM exclusif de Marantz produisent un son clair, détaillé, chaleureux, spacieux et dynamique à partir de n'importe quelle source.
- Accédez à votre musique préférée en streaming via Spotify Connect, Amazon Music HD, Airplay, Bluetooth, Tidal, Tuneln et bien d'autres services encore
- Artisanat luxueux : le style et le superbe artisanat s'associent à une qualité sonore extraordinaire
- Nouvelle interface HD attrayante à l'écran pour une configuration intuitive
- Télécommande rétroéclairée pour contrôler le STEREO 70s même dans les environnements sombres



The Most Musical Sound

STEREO 70s

Spécifications techniques



Amplificateur de puissance		
Nombre de canaux alimentés		2
Puissance de sortie (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,08% 2canaux en charge)		75 W
Amplificateur de puissance discret		Yes
Topologie de l'amplificateur		Class A/B
Entrées/sorties		
Vidéo	HDMI Entrée / Sortie	6 / 1
Audio	Analogique Entrée / Niveau de sortie fixe	3 / 0t
	Phono (MM) Entrée	Yes
	Entrée numérique : Optique / Coaxial	1 / 1
	Sortie multi-zones : Analogique / Numérique	1 / 0
	Sortie préamplificateur multi-multizone	2.2 Sétréo plus Zone
Autres	Sortie subwoofer	2
	Nombre de bornes de haut-parleurs	4
	Enceintes A / B	Oui
	USB Audio	USB A
	Tuner DAB/FM	Oui
HDMI		
Nombre total d'entrées HDMI / Nombre de prises en charge 8K		6 / 3
HDCP 2.3 Compatibles		Yes
HDMI Sortie: Principal / Zone		1 / 0
HDMI Upscaling (Conversion montante vidéo)		1080p/4K to 8K
Max. Résolution / Taux de rafraîchissement		1080p/4K to 8K
Audio Return Channel		ARC
Video Dynamic Range		HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through for Gaming		Oui
Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport		Oui / Oui
HDMI Pass-Through in Standby Mode		Oui
CEC		Oui
Auto LipSync		Oui
Technologies de performance		
Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM)		Oui
Mode source directe		Oui
Bornes RCA plaquées or		Oui
Composants audio de haute qualité		Oui
Format de fichiers musicaux		
Lossy (Formats avec perte de données)		MP3 / WMA / AAC
Lossless (Formats sans perte de données)		FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/31
DSD Audio		2.8 MHz / 5.6MHz
Gapless Playback (Lectures en continue)		FLAC, WAV, ALAC, DSD
Compressed Audio Enhancer: MDAX2		Oui
Network Audio Sharing (Partage audio en réseau)		Oui

Services de streaming		
HEOS® Multi-Room et streaming		Oui
AirPlay Audio Streaming		AirPlay 2
Internet Radio		Tuneln
Spotify		Spotify Connect
Autres services de Streaming		Amazon Music HD / Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud
Roon-Tested		Oui
Connectivité réseau		
Ports Ethernet RJ45		Oui
Wi-Fi		Oui
Bluetooth		Oui
Bluetooth Réémission pour les écouteurs Bluetooth		Oui (avec réglage du volume)
Intégration et contrôle de la maison intelligente		
Compatibilité avec les assistants vocaux		Alexa / Apple HomePod
App pour Smartphones & Tablettes (iOS/Android)		Marantz AVR App
Multi-Room Zones		1
Source audio de la zone : HDMI / Opt. Coax / Réseau, USB / Analogique		2 Ch / 2 Ch / Oui / Oui
Zone Audio Sortie: Enceintes / Pré-Out		- / Oui
Connectivité et contrôle		Contrôle IP / Contrôle Web / Contrôle App
IR Flasher Entrée		Oui
Marantz Remote Bus		Oui
Diagnostic HDMI		Oui
Autres		
Afficheur frontal		Port Hole OLED
Langages d'interface graphique (GUI)		9
Assistant de configuration		Oui
Mise à jour du micrologiciel par réseau / USB		Oui / Oui
ECO Mode		Oui
Arrêt automatique		Oui
Sleep Timer		Oui
Général		
Couleurs disponibles		Noir, Or argenté
Télécommande du système		RC-052SR
Consommation électrique en W		210 W
Consommation en veille en W		0.2 W
CEC Consommation en veille en W		0.5 W
Consommation en veille réseau en W		Moins de 2.0
Dimensions maximales	w/o Antenna: (W × D × H)	442 x 375 x 109mm
Poids		8.4kg
Dimensions Carton	(L × P × H)	520 x 496 x 208mm
Poids Total Carton		11.0kg
Contenu de la boîte		Unité principale, télécommande, piles, antennes DAB/FM, étiquettes des fils, guide de démarrage rapide, 2 antennes externes détachables, cordon d'alimentation.
EAN	STEREO70S/N1B Black STEREO70S/N1SG Silver-gold	0747192140274 0747192140281

