

# A270/A270A

Tout simplement pratique



A270



A270A

## Plus Produits



**Répondeur intégré**  
Jusqu'à 25 mn d'enregistrement  
(A270A)



**Mains-libres son HDSP™**



**Écran rétroéclairé**



**Répertoire jusqu'à 80 contacts**

## Points forts Gigaset



Conçu et fabriqué  
en Allemagne



Faible taux de retour SAV  
Réparation en France



Packaging optimisé  
Modes ECO-DECT



Son Haute Qualité  
Technologie brevetée Gigaset  
avec annulateur d'écho

# A270/A270A

## Fonctionnalités communes

### Acoustique du combiné

- Volume de la sonnerie réglable sur 5 niveaux
- Mains-libres de très haute qualité
- Volume écouteur et mode Mains-libres sur 5 niveaux
- Mode écho pour une meilleure performance acoustique derrière un routeur
- Tonalité pour signal de batterie faible

### Numérotation

- Pré-numérotation avec correction possible
- Liste des 10 derniers N° composés
- Numérotation abrégée (Touches 2-9)

### Répertoire

- Capacité jusqu'à 80 contacts

### Afficheur du combiné

- Écran rétroéclairé 1,5" / 3,8 cm (34 x 22 mm)
- Rétro-éclairage ambré

### Affichage en veille

- Date/heure
- Réveil
- Niveau de charge de la batterie
- Niveau de réception
- Nombre de combinés enregistrés sur la base

### Affichage en communication

- Durée de la communication

### Réception d'appels / Sonneries

- Présentation du N° et du Nom de l'appelant<sup>(1)</sup>
- Sonneries sur combiné :
  - 10 mélodies
  - volume réglable (5 niveaux) ou crescendo
  - sélection possible pour appels externes/internes

### Journal des appels<sup>(1)</sup>

- 2 listes distinctes (avec nom et horodatage) sont disponibles :
  - Liste des 10 derniers numéros composés
  - Liste des 25 derniers appels manqués
- Numérotation directe depuis la liste des appels manqués

### Clavier du combiné

- Clavier haute qualité et ergonomique
- Touche Décrocher et Mains-libres rétroéclairée
- Touche de navigation 2 directions
- Verrouillage clavier par appui long sur la touche #
- Activer/désactiver la sonnerie par appui long sur la touche \*
- Fonctionnalités supplémentaires touche « R » par appui long sur la touche 0

### Menu

- Navigation aisée
- Plusieurs langues disponibles
- Accès rapides avec les touches

### Fonctions additionnelles

- « Plug and Play » - Installation facile et rapide : branchez et appelez
- Alarme avec sonnerie ajustable
- Les paramètres, les contacts, la liste d'appels, le date et l'heure sont protégés contre les coupures de courant

### Configuration multi-combinés (4 max)

- Interphonie gratuite
- 2 appels simultanés (1 externe + 1 interne)
- Transfert d'appel vers autre combiné interne
- Conférence à 3 (1 participant externe + 2 participants internes)
- Copie de répertoire entre combinés
- Sonnerie collective lors d'appels externes entrants

### Répondeur (A270A)

- Capacité d'enregistrement jusqu'à 25 minutes
- Écoute des messages via la base enregistreuse ou le combiné
- Message prédéfini ou personnalisé jusqu'à 170 s
- Temps d'enregistrement modifiable : 1/2/3 minutes, illimité
- Notification de nouveaux messages sur le combiné et la base
- Utilisation aisée depuis le combiné et la base
- Annonce de la date et de l'heure de chaque message
- Sélection du temps de basculement vers la messagerie : auto, immédiat, après 10, 18 ou 30 s
- Interception pendant l'enregistrement d'un message
- Messagerie consultable à distance et protégée par un code PIN
- Sauvegarde des messages en cas de coupure de courant
- Haut-parleur haute qualité
- Enregistrements protégés en cas de coupure de courant

## Caractéristiques techniques

### Combiné

- Dimensions (L x l x h) / Poids : 159 x 48 x 32 mm / 114 g
- Autonomie en veille / en communication : 200 h max / 18 h max
- Portée<sup>(2)</sup> en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300 m
- Batterie : 2 x AAA (NiMH) rechargeables

### Base

- Dimensions (L x l x h) / Poids : 89 x 89 x 43 mm / 63 g
- Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
- Montage mural possible

### Base Répondeur

- Dimensions (L x l x h) / Poids : 63 x 128 x 103 mm / 134 g
- Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable

## ECO-DECT

- Réduction de la puissance émise selon la distance entre la base et le combiné
- En configuration mono combiné, combiné en veille reposant sur la base, la transmission du signal radio est en veille
- Modes ECO DECT activables manuellement :
  - Eco Mode : réduction de 80% de la puissance transmise, en contrepartie d'une portée restreinte.
  - Eco Mode+<sup>(3)</sup> : réduction de 100% de la puissance transmise

## Systèmes / Standards

- **Interface** : a/b (analogique)
- **Raccordement** : Réseau public, Fxs, PaBX
- **Standards** : DECT, GAP
- **Système** : Téléphone sans-fil évolutif jusqu'à 4 combinés

Référence	Couleur	Part number	Gencod
A270	Noir	S30852H2812N101	4250366851129
A270 Duo	Noir	L36852H2812N101	4250366854168
A270 Trio	Noir	L36852H2812N111	4250366854175
A270A	Noir	S30852H2832N101	4250366851136
A270A Duo	Noir	L36852H2832N101	4250366851150
A270A Trio	Noir	L36852H2832N111	4250366854182

<sup>(1)</sup> Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau.

<sup>(2)</sup> Hors fonction ECO DECT.

<sup>(3)</sup> Tous les combinés enregistrés doivent être compatibles ECO Mode Plus.