



TS-233

Processeur Processeur quad-core ARM Cortex A55 2,0 GHz

Architecture de processeur ARM 64 bits

Processeurs graphiques Mali-G52

Unité de calcul en virgule flottante Yes

Moteur de chiffrement Yes

Transcodage accéléré matériellement Yes

Neural Processing Unit (NPU) Yes

Mémoire système 2 Go embarqués (non extensible)

Remarque : Réserve certaines RAM pour la mémoire graphique partagée.
Remarque : Réserve certaines RAM pour la mémoire graphique partagée.

Mémoire maximale 2 Go embarqués (non extensible)

Mémoire flash 4 Go (protection de l' OS par Double démarrage)

Baie de lecteur 2 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces

Compatibilité des disques 3.5-inch SATA hard disk drives
2.5-inch SATA solid state drives

Remplaçable à chaud Yes

Port Ethernet Gigabit (RJ45) 1

Sortie de veille sur réseau (WOL) Yes

Trame Jumbo Yes

Port USB 2.0 2

Port USB 3.2 Gen 1 1

Facteur de forme Tour

Témoins lumineux	État du système, LAN, USB, HDD1~2
Boutons	Alimentation, Réinitialisation, Copie USB
Dimensions (H x L x P)	186 × 91,7 × 157,6 mm Dimensions do not include foot pad (foot pad may be up to 30mm / 1.18 inches high depending on model) Dimensions do not include foot pad (foot pad may be up to 30mm / 1.18 inches high depending on model)
Poids (net)	1.69 kg
Poids (brut)	1.89 kg
Température de fonctionnement	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Température du stockage	-20 - 70 °C (-4°F - 158°F)
Humidité relative	HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27°C (80,6°F)
Bloc d' alimentation	Minimum 48W adapter (12VDC), 100-240VAC
Consommation électrique : Mode Veille du disque dur	3,43 W
Consommation électrique : Mode de fonctionnement, typique	10,81 W Testé avec des disques entièrement remplis. Testé avec des disques entièrement remplis.
Ventilateur	1 x 80 mm, 12 V CC
Avertissement système	Buzzer
Garantie standard	2
Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max	200

Remarque : Utilisez uniquement les modules de mémoire QNAP pour maintenir les performances et la stabilité du système. Si votre NAS est équipé de plus d'une fiche mémoire, utilisez des modules QNAP avec des spécifications identiques.

Avertissement : L'utilisation de modules non pris en charge peut dégrader les performances, provoquer des erreurs ou empêcher le démarrage du système d'exploitation.

QNAP se réserve le droit de remplacer une partie des pièces ou accessoires si l'original n'est plus disponible auprès de son fabricant/fournisseur. Tout remplacement sera entièrement testé et vérifié pour répondre aux directives strictes de compatibilité et de stabilité et offrira des performances identiques à l'original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les images du produit sont uniquement à titre d' illustration et peuvent différer du produit réel. En raison de différences dans les moniteurs, les couleurs des produits peuvent aussi sembler différentes de celles montrées sur le site.

Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.