



TS-431K

Processeur	AnnapurnaLabs, une société d'Amazon, quad-core Alpine AL214 à 1,7GHz
Architecture de processeur	ARM 32 bits
Unité de calcul en virgule flottante	Yes
Moteur de chiffrement	Yes
Mémoire système	1 Go DDR3
Mémoire maximale	1 Go DDR3
Mémoire flash	512 Mo (protection de l' OS par Double démarrage)
Baie de lecteur	4 x SATA 6 Gbits/s, 3 Gbits/s 3,5 pouces
Compatibilité des disques	Baies de 3,5 pouces : Lecteurs de disque dur SATA 3,5 pouces Lecteurs de disque dur SATA 2,5 pouces Lecteurs SSD SATA 2,5 pouces
Remplaçable à chaud	Yes
Prise en charge de l' accélération par cache SSD	Yes
Port Ethernet Gigabit (RJ45)	2
Sortie de veille sur réseau (WOL)	Yes
Trame Jumbo	Yes
Port USB 3.2 Gen 1	2
Facteur de forme	Tour
Témoins lumineux	Alimentation, État, LAN, USB, HDD1-4
Boutons	Alimentation, Réinitialisation, Copie automatique USB

Dimensions (H x L x P)	165 × 160,2 × 220,5 mm Dimensions do not include foot pad (foot pad may be up to 30mm / 1.18 inches high depending on model) Dimensions do not include foot pad (foot pad may be up to 30mm / 1.18 inches high depending on model)
Poids (net)	3,47 kg
Poids (brut)	3,47 kg
Température de fonctionnement	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Température du stockage	-20 - 70 °C (-4°F - 158°F)
Humidité relative	HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27°C (80,6°F)
Bloc d' alimentation	Adaptateur 90 W (12 V CC), 100 - 240 V CA
Consommation électrique : Mode Veille du disque dur	11,928 W
Consommation électrique : Mode de fonctionnement, typique	26,57 W Testé avec des disques entièrement remplis. Testé avec des disques entièrement remplis.
Ventilateur	1 x 120 mm, 12 V CC
Avertissement système	Buzzer
Emplacement de sécurité Kensington	Yes
Garantie standard	2
Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max	400

Remarque : Utilisez uniquement les modules de mémoire QNAP pour maintenir les performances et la stabilité du système. Si votre NAS est équipé de plus d'une fiche mémoire, utilisez des modules QNAP avec des spécifications identiques.

Avertissement : L'utilisation de modules non pris en charge peut dégrader les performances, provoquer des erreurs ou empêcher le démarrage du système d'exploitation.

QNAP se réserve le droit de remplacer une partie des pièces ou accessoires si l'original n'est plus disponible auprès de son fabricant/fournisseur. Tout remplacement sera entièrement testé et vérifié pour répondre aux directives strictes de compatibilité et de stabilité et offrira des performances identiques à l'original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les images du produit sont uniquement à titre d' illustration et peuvent différer du produit réel. En raison de différences dans les moniteurs, les couleurs des produits peuvent aussi sembler différentes de celles montrées sur le site.

Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.