



Scanner de documents compact et portable

ADS-1800W



SCAN



WIRELESS

Scanner de documents compact et portable

Puissant, compact et portable, l'ADS-1800W facilite la numérisation depuis n'importe quel endroit. Compatible avec les blocs d'alimentation externes, vous pouvez numériser vos documents sans effort, au moment et à l'endroit qui vous conviennent le mieux.

Grâce à la connectivité sans fil, vous pouvez facilement vous connecter et numériser à l'aide de votre téléphone portable ou de votre tablette et profiter de flux de travail fluides grâce à un puissant logiciel d'édition PDF et de gestion de documents.

ADS-1800W



Caractéristiques principales :

- Vitesse de numérisation allant jusqu'à 30 par minute (60 ipm en recto-verso)
- Grand écran tactile de 7,1 cm
- Chargeur automatique de documents (ADF) de 20 feuilles
- Alimentation directe via USB Type-C
- Créez jusqu'à 20 raccourcis d'activité de numérisation en une seule touche
- Emplacement dédié pour carte d'identité en plastique
- Créez jusqu'à 25 destinations de numérisation prédéfinies
- Prise en charge de l'application mobile
- Logiciel d'édition PDF inclus
- Compatible avec Barcode Utility
- Bac de sortie papier disponible en option

La liberté de numériser depuis n'importe où

La numérisation à partir de n'importe quel emplacement devient plus facile avec l'ADS-1800W.

Compatible avec la plupart des batteries externes, l'ADS-1800W n'a pas besoin d'être connecté à un ordinateur portable ou à un PC pour numériser vos documents. Grâce à la connectivité réseau sans fil et à la numérisation dans le cloud intégrées, vous pouvez vraiment numériser de n'importe où.

Des performances optimales, à toute épreuve

Quel que soit l'endroit depuis lequel vous numériser, vous obtiendrez toujours le même niveau de qualité. Avec des vitesses de numérisation allant jusqu'à 60 pages par minute (recto-verso), les documents sont enregistrés rapidement et simplement dans un fichier, sur un serveur de messagerie, sur un port USB, sur le réseau ou vous pouvez les numériser directement sur votre PC.

Simple et intuitif

Grâce à la numérisation par simple pression d'une touche, réduisez le temps que vous consacrez aux tâches répétitives et configurez des raccourcis vers les emplacements fréquemment utilisés. Vous avez ainsi la certitude que tous vos documents sont sauvegardés au bon endroit, à chaque fois.

Traitement flexible des supports

Le chargeur automatique de documents (ADF) de 20 feuilles, permet en plus d'un gain de temps de traiter facilement différents types de formats et épaisseurs de papier (jusqu'à 128 g/m²).

L'emplacement dédié aux cartes vous permet de numériser facilement vos cartes plastifiées (telles que les cartes d'identité).

Logiciel de pointe

Disponible en version standard, Power PDF vous permet de convertir, d'éditer et de partager des documents en quelques secondes.

Avec Kofax PaperPort, une solution de gestion de documents, il est possible de créer des flux de travail pour partager, rechercher et organiser vos documents avec facilité et précision.



Général

Scanner de bureau portable avec chargeur de documents

Technologie

Double CIS(capteur d'image à contact), Source lumineuse à barrettes de LED

Panneau de contrôle

Écran tactile couleur LCD de 7,1 cm (2,8"), touches

Sauvegarde de secours

Jusqu'à 24 heures.

Interface

USB Type-C 3.2 Gen1, Port USB 2.0 (arrière) Jusqu'à 128 Go

Interface réseau sans fil

2.4GHz : IEEE 802.11b/g/n (mode infrastructure)

Wi-Fi Direct™

802.11g/n

Raccourcis configurables

20

Numérisation

Vitesse de numérisation en recto (A4)

Couleur et Mono (300dpi)

Jusqu'à 30 ppm (pages par minute)

Vitesse de numérisation en recto verso (A4) Couleur et Mono (300dpi)

Jusqu'à 60 ipm (30 feuilles par minute)

Résolution Optique

Jusqu'à 600 x 600 dpi (points par pouce)

Interpolation³

Jusqu'à 1 200 x 1 200 dpi (points par pouce)

Temps de démarrage (Mode veille - Prêt)

5.5 sec

Intensité des couleurs

48 bits (entrée) et 24 bits (sortie)

Echelle de gris

256 niveaux (8 bits)

Pilotes du scanner

Formats de fichiers supportés

Y compris PDF (standard), PDF/A-1b, PDF sécurisé, PDF signé, JPEG, TIFF

Direct Scan

Oui

Destinations

Numérisation vers PC (image)³, Réseau (SMB), Serveur de messagerie Workflow³, FTP/SFTP, SharePoint, Brother Web Connect⁸, Brother Cloud Apps⁸

Scan Profiles⁶

Créer jusqu'à 25 numérisations prédéfinies vers SFTP/FTP/Réseau/SharePoint

Alimentation

ADF, Guide automatique des bords relevés, Interrupteur de séparation de la fente pour cartes (Portrait), démarrage automatique de la numérisation, Numérisation continue, Reprise de la numérisation

Traitement des images³ Fonctionnalités avancées

Désalignement automatique (alimentation)⁵, Réglage des marges⁵, Rotation automatique de l'image⁵, Remplissage des bords⁵, Remplissage des déchirures⁵ (Tear Fill) ⁵, Suppression des trous de perforation⁵, Réglage automatique de la détection des couleurs, Suppression des pages vierges, Réglage de la diffusion - gris, réglage des couleurs, Traitement de l'arrière-plan⁵, Chute de couleur ⁵, , Accentuation des bords⁵, Réduction du moiré ⁵, Réduction des stries verticales⁵, Réglage du seuil B&W⁵, Correction des caractères, Inversion du B&W, Réduction du bruit, Numérisation 2-en-1, 1to2 Scan, Carrier Sheet Mode (Mode feuille à feuille), Mode carte plastifiée, Numérisation simple ⁵, Numérisation continue⁵, Détection de codes-barres⁵, Compression JPEG⁵, Digital Imprinter⁵, Profils TWAIN personnalisés⁵

Fonction Raccourcis

Créer jusqu'à 20 raccourcis d'activité de numérisation à partir d'une seule touche. Créez jusqu'à 20 raccourcis de numérisation prédéfinis.

Logiciel²

Pilotes

Windows

TWAIN | WIA
Windows® 10, 11

Pilotes Macintosh

AirPrint Scan
(Driverless) macOS
11.x, 12.x, 13.x

Linux

Drivers

SANE

Logiciel pour Windows

Brother iPrint&Scan, Kofax
PaperPort 14SE with OCR,
Kofax Power PDF Standard v5,
Configuration à distance,
Newsoft Presto! BizCard 6,
Newsoft Image Folio

Logiciel pour macOS

Brother iPrint&Scan, Kofax
Power PDF Standard v3,
Configuration à distance,
Newsoft Presto! BizCard 7,
Newsoft Image Folio

Configuration simple ¹²

Simplification du processus
d'installation grâce à un accès
facile aux pilotes et logiciels
appropriés pour l'installation
de votre machine Brother sur
votre PC.

Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

Spécifications des supports

Entrée / sortie papier ADF

Jusqu'à 20 feuilles⁴

Taille du papier

Pages multiples¹⁰

Largeur : 51 - 215.9mm,
Longueur : 70 - 355.6mm

Type de support

ADF

Papier ordinaire, Papier fin,
Papier épais, Papier plus épais,
Papier recyclé,
Papier non carboné, Reçu,
Carte de visite, Carte
plastique

Poids et épaisseur des supports

ADF

51.8 - 128 gsm
Papier 0.08 ~ 0.14mm

Papier Long

5000mm
(300dpi - Papier simple
recto)

Numérisation des cartes

1 Carte plastique
(portrait)
Sans gaufrage (0.76-
1.02mm) ou avec
gaufrage (1,24 mm)

Format des supports/ cartes plastiques

Largeur (ISO) - 53,98 mm
(Min/Max 51-55 mm)
Longueur (ISO) - 85,60
mm (Min/Max 80,825-
90,375 mm)

Mobile et Connectivité Web

Brother Mobile Connect

Utilisez une application Brother
pour numériser vers un appareil
mobile fonctionnant avec un
système d'exploitation iOS ou
Android.

Brother Apps⁸

Numérisez vers un fichier PDF
consultable, Microsoft PowerPoint,
Word, Excel, Numérisation facile
vers boîte email.

Scan to Workflow³

Configurez à l'aide du logiciel
Brother iPS pour le bureau,
puis numérisez directement
vers Dropbox, Google Drive,
icloud, OneDrive.

Web Connect^{8,9}

Imprimez et numérisez sans
utiliser d'ordinateur sur
SharePoint Online, Box,
Dropbox, Evernote,
OneDrive, Google Drive™
OneNote.

Outils de gestion de la Flotte

Embedded Web Server

L'utilisation d'un navigateur
web avec l'adresse IP de
l'appareil ou le nom du réseau
permet un accès protégé par
mot de passe au logiciel de
gestion intégré à l'appareil.

WAN Management Software^{2,5}

BRAdmin Light,
Brother BRAdmin
Professional.

Sécurité du réseau

IPv4

DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, SMTP Client, FTP/SFTP Client, SMB Client(SMB1.0/2.0/2.1) (=CIFS Client), SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, ICMP, Web Services(Scan), SNTP Client

Affichage de IP

L'adresse IP active attribuée à votre appareil peut être affichée en appuyant sur l'icône Wi-Fi de l'écran d'accueil.

IPv6

RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, SMTP Client, FTP Client, SMB Client(SMB1.0/2.0/2.1) (=CIFS Client), HTTP/HTTPS server, ICMPv6, Web Services(Scan), SNTP Client, SNMPv1/v2c/v3

Filtre IP

Restreint les utilisateurs du réseau qui peuvent ou ne peuvent pas accéder à l'appareil via le réseau (IPv4 uniquement).

Wireless Network Security

SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3, SSH, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)

Wireless Setup Support

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Caractéristiques de sécurité

Kensington Lock

Oui

Interface Lock

Port USB, Wi-Fi

Firmware Updates^{2,8}

Oui

Notifications par E-mail

L'appareil envoie automatiquement des alertes par e-mail lorsqu'il nécessite une attention particulière.

Rapports par E-mail

Recevez régulièrement des rapports d'utilisation par courrier électronique.

Setting Lock

Sécurisez l'accès au panneau de contrôle des appareils en le verrouillant

Secure Function Lock 3.0

Identifiez et authentifiez un individu ou un groupe d'utilisateurs sur un réseau.

Active directory/LDAP

Oui

Syslog

Permet à l'administrateur informatique d'accéder à une application unique (outil SIEM) pour obtenir des mises à jour de l'état des appareils à des fins d'audit via Syslog.

Secure Key Management

Utilisez le certificat auto-signé standard par défaut, créez un certificat auto-signé personnalisé, créer un certificat personnalisé, une demande de signature de certificat (CSR), ou un certificat public externe et une clé privée pour une communication réseau protégée.

Carnet d'adresses

Numéros abrégés

Ajoutez jusqu'à 300 adresses e-mail en utilisant les utilitaires Brother pour accéder au serveur web intégré ou à la configuration à distance sur votre bureau.

Envoi groupé

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 20 groupes d'adresses électroniques.

LDAP

Possibilité de se connecter à un carnet d'adresses externe compatible LDAP, tel que Microsoft Exchange.

Solutions et mises à niveau

HID Class

Vous pouvez configurer votre machine pour qu'elle utilise des lecteurs de cartes NFC externes.

Compatible avec^{2,9}

La mise à niveau de la fonction Brother Barcode Utility.

Consommables et accessoires

Contenu du Carton

Scanner ADS, câble USB Type-C, guide d'installation rapide, guide de sécurité du produit, garantie.

Matériel de remplacement

Séparateur papier x 1
Référence : SP-2001C
Durée de vie : 10 000 feuilles

Rouleau de prise papier x 1
Référence : PUR-2001C
Durée de vie : 100 000 feuilles

Bac de Feuilles A3 en option

CS-A3301: Jusqu'à 500 passages (lot de 2)

Bac de sortie en option

OT-1001C

Kit adaptateur secteur

en option : Adaptateur secteur avec connecteur en barillet, Câble USB (Type-C - Type-A): LK-1001CUK, LK-1001CEU

Adaptateur d'alimentation USB-C en option

USB Type-C AC Adaptateur secteur : PA-AD-003UK, PA-AD-003EU

Dimensions et poids

Avec carton Dimensions

369 (L) x 158 (P) x 200 (H) mm

Poids

3.46kg

Sans Carton (L x P x H) Dimensions

Bac d'entrée fermé
288 (L) x 101 (P) x 85 (H) mm

Bac d'entrée étendu
288 (L) x 211 (P) x 205 (H) mm

Poids

1.42kg

Environnement

Puissance requise

AC : 100-240V, 50/60 Hz,
DC : 5V, 3A

USB: DC5V, 3A (Type-C)

Consommation électrique

(En fonctionnement - numérisation)

AC: ~12W, DC: ~10W (Prêt)

AC: ~6.4W, DC: ~5.2W (Veille)

AC: ~1.5W, DC: ~1.1W

(Veille en réseau)

AC: ~2.0W (Arrêt) ~0.1W

Mode économie d'énergie

Permet de réduire la consommation électrique du scanner lorsque celui-ci n'est pas utilisé.

Minuterie d'extinction du rétroéclairage LCD

(10s/20s/30s/Off) - Oui

Pression sonore

(En fonctionnement) - 62dB

Environnement d'exploitation

Humidité: 20 - 80 %

5°C - 35°C

41°F - 95°F

Environnement de stockage

Humidité: 10 - 90 %

0°C - 40°C

32°F - 104°F

RoHS

Oui

- 1 Le nombre maximum de pages numérisées par mois peut être utilisé pour comparer la durabilité de la conception entre des produits Brother similaires. Pour une durée de vie maximale du scanner, il est préférable de choisir un scanner dont le cycle d'utilisation dépasse largement vos besoins de numérisation.
- 2 Téléchargement à partir du Brother Solutions Centre : <http://solutions.brother.com>
- 3 Tous les scanners sont pris en charge à l'aide d'un logiciel téléchargeable.
- 4 La capacité varie en fonction du grammage du papier.
- 5 Windows uniquement
- 6 Windows et macOS
- 7 Le serveur Windows ne prend en charge que le pilote du scanner. Nécessite une connexion Internet.
- 8 Nécessite une activation supplémentaire.
- 9 Les documents de format supérieur à A4, mais ne dépassant pas A3, peuvent être numérisés (sur une seule face) à l'aide d'une feuille de support.
- 10 Nécessite une connexion USB Type-C avec une source d'alimentation de 15W (non incluse).
- 11 Pour plus d'informations, consultez le site <https://setup.brother.com>



Travailler avec vous pour un meilleur environnement

Chez Brother, notre initiative écologique est simple. Nous nous efforçons d'assumer nos responsabilités, d'agir avec respect et d'essayer de faire une différence positive pour aider à construire une société où le développement durable peut être atteint. Nous appelons cette approche Brother Earth.

Plus d'informations sur : www.brotherearth.com

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et peuvent être modifiées.

Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de produits de marque sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

brother
at your side