

Guide d'utilisation du badge RFID EZVIZ

La carte de proximité EZVIZ prend en charge l'algorithme de cryptage EZVIZ, protège les données internes et l'authentification par puce et peut empêcher efficacement la copie de la carte. Prenant en charge la capacité de balayage de la carte EZVIZ, identifier et vérifier efficacement l'identité.

Configuration du badge RFID

1) Ajout des badges RFID :

Lorsque vous mettez l'appareil en marche pour la première fois, il est essentiel de configurer les badges dans l'application EZVIZ :

1. Connectez-vous à votre compte sur l'application EZVIZ.
2. Allez à la page des paramètres du moniteur et choisissez Gestion des cartes > Ajouter des cartes.
3. Définissez le nom de la carte, puis appuyez sur « Étape suivante ».
4. Définissez la durée de validité et appuyez sur « Étape suivante ».
5. Placez le badge RFID sur la zone de lecture de badge, le voyant de sonnette clignote 3 fois pour indiquer que l'ajout de badge a réussi.
6. Appuyez sur « Terminer ».

2) Suppression de badges RFID

1. Connectez-vous à votre compte sur l'application EZVIZ.
2. Allez à la page des paramètres du moniteur et choisissez Gestion des cartes.
3. Appuyez pour choisir la carte que vous voulez supprimer et appuyez sur « Supprimer » -> « OK » pour supprimer la carte.

Trois méthodes de déverrouillage

(1) Ouverture du portail/de la porte via le moniteur

1. Accédez au menu principal de votre moniteur
2. Appuyez sur  ou  pour déverrouiller la serrure ou le portail.

(2) Ouverture du portail/de la porte via l'application EZVIZ

1. Connectez-vous à votre compte sur l'application EZVIZ.
2. Accédez à la page d'affichage en direct du panneau d'interphone, puis appuyez sur  ou  pour déverrouiller la serrure ou le portail.

(3) Ouverture du portail/de la porte avec un badge RFID intelligent

• Déverrouillage de la gâche électrique/serrure :

Faites glisser rapidement votre badge préprogrammé sur la zone de lecture RFID. Un bip court confirme l'ouverture de la gâche électrique/serrure.

• Déverrouillage du moteur du portail :

Maintenez le badge pendant au moins 3 secondes sur la zone de lecture RFID. Un bip court confirme l'ouverture du portail.

 Trois bips courts indiquent l'échec de l'ouverture de la serrure/du portail.