



EASY TO USE, HEAR AND SEE



DORO Leva E30

POURQUOI DORO ?

Alors que les technologies évoluent vite et deviennent plus complexes, chez Doro, nous avons fait le choix de mettre l'accent sur la simplicité. C'est ce que nos utilisateurs recherchent, et c'est pourquoi la simplicité est au cœur de l'ADN des téléphones Doro. Vous pourrez utiliser votre téléphone facilement au quotidien pour téléphoner, envoyer des messages ou prendre des photos.

L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER !

Avec l'âge, certaines difficultés peuvent apparaître. Chez Doro, nous concevons nos téléphones avec un seul objectif : leur utilisation doit toujours être simple et confortable, même avec quelques difficultés d'audition, de vue ou de dextérité. Nos téléphones offrent un son clair et puissant, proposent un écran contrasté, des touches espacées et une interface intuitive. Nous prenons en compte tous les besoins spécifiques de sorte que vous puissiez utiliser facilement votre téléphone.

ÉCRAN EXTERNE POUR L'IDENTIFICATION DE L'APPELANT ET LES NOTIFICATIONS

Le Doro Leva E30 est idéal pour les personnes qui recherchent un téléphone facile à utiliser avec un écran externe supplémentaire pour l'identification de l'appelant et les notifications. Passez des appels, envoyez des SMS et prenez des photos en toute simplicité grâce aux touches idéalement espacées et contrastées et au grand écran de 2,8 pouces. Parmi les autres caractéristiques, citons une qualité audio améliorée grâce à la technologie HD Voice, la compatibilité avec les appareils auditifs (HAC) et des touches de raccourci pratiques pour les favoris, l'appareil photo et les messages. La touche d'assistance Doro Secure Button peut également être utilisée pour alerter des contacts de confiance si vous avez besoin d'aide.

Général		Type d'écran externe	TFT	3G (GPRS)	1, 8
ID	E30/E31	Nombre de couleurs de l'écran externe	65K	4G FDD (LTE)	1, 3, 7, 8, 20, 28
Nom du modèle	DFC-0620	Taux de rafraîchissement de l'écran externe (Hz)	60Hz	4G TDD (LTE)	38, 40
Nom commercial	Doro Leva E30 / Doro Leva E31	Verre	CTC	Débit LTE UL	Cat 4
Format	Clam			Débit LTE DL	Cat 4
				VoLTE	✓
Taille		Caméra principale			
Taille du téléphone (HxLxP mm)	107.7*56.7*21.65	Caméra principale	✓	Classification IP	
Poids du téléphone incl. batterie (g)	137.8	Type	Single	IP	IP54
		Résolution (MP)	Interpolated 0,3	Appels	
Carte SIM		Vitesse de l'autofocus	N/A	HD voice	✓
Taille de la carte SIM	4FF	Flash	✓	Chrono d'appel en cours	✓
		Zoom	✓	Restriction de l'identification de ligne appelante (CLIR)	✓
Mémoire		Enregistrement vidéo	✓	Fonction transfert d'appel si Inconditionnel, Pas de service, Quand occupé, Pas de réponse	
Mémoire (RAM)	64MB	Résolution d'enregistrement vidéo	320*240	Appel en attente	✓
Stockage (ROM)	128MB	Charge			
Stockage disponible pour l'utilisateur	17MB	Connecteur de chargeur	USB-C	Réponse par n'importe quelle touche	✓
Carte SD	✓	Broches de charge	✓	Numéro sur liste blanche	✓
Taille maximale de la carte mémoire	128GB	Puissance minimale (W)	0.60	Numéro sur liste noire	✓
		Puissance maximale (W)	2.75	Numéros de numérotation fixe	✓
Chipset		Touches et connecteurs			
Modèle	UMS9117S (T127)	Doro Secure Button	✓	Appel en conférence	✓
Modem	LTE: R12 WCDMA: R9 GSM: R6	Touches de raccourci	Appareil photo, Messages, Favoris	Touches numériques vocales	✓
Processeur	Arm_Cortex_A7	Touche marche/arrêt	Partagé	Répertoire	
Vitesse du processeur	1GHz	Pavé numérique	✓	En cas d'urgence (ICE)	✓
Nombre de cœurs CPU	1	Touches de volume	✓	Numéro du propriétaire	✓
Type de système d'exploitation	RTOS	Connecteur pour casque	3.5mm standard jack	Positions du répertoire téléphonique	>500
Version du système d'exploitation	Mocor RTOS	Connecteur pour cordon	✓	Ajouter une image au contact	✓
		Batterie			
Écran principal		Capacité de la batterie	1150mAh	Sauvegarder le numéro entrant dans le répertoire	✓
Taille d'écran pouces	2,8	Batteries compatibles	DBAE-1150B	Copier le contact sur carte SIM/mémoire du téléphone	✓
Taille d'écran (HxL mm)	57,6x43,2		500	Prise en charge des vCards	✓
Résolution (HxL)	320*240	LED			
Affichage PPI	142,8	Indicateur de message/appel	✓	Transfert de vCard via Bluetooth	✓
Type d'écran	TFT	Indicateur de batterie/charge	✓	Contacts favoris/Top 10	✓
Nombre de couleurs	65K	Réseau			
Taux de rafraîchissement (Hz)	60Hz	2G (GSM)	900, 1800	Journal d'appels	
Écran rétroéclairé	✓	Journal d'appels			
Verre	CTC			Appels manqués	✓
				Appels sortants	✓
Écran externe				Appels entrants	✓
Taille de l'écran externe (pouces)	1,77			Nombre de positions du journal d'appels	60
				Indicateur Date et heure	✓

Paramètres du volume		Répondre au message	✓	Verrouillage PIN de la SIM	✓
Volume d'appel réglable	✓	Transférer le message	✓		
Volume média réglable	✓	Rappeler	✓	Alertes	
Volume de sonnerie réglable	✓	Rappel de message	✓	Messages de diffusion	✓
Volume d'alarme réglable	✓	Destinataires multiples	✓	Alertes UE	✓
		Stockage	Téléphone, SIM, Carte SD		
Sons		Indicateur de caractères restants	✓	Fonctions de réinitialisation	
Ajouter ses propres sonneries	✓	Capitalisation automatique	✓	Réinitialiser les paramètres	✓
Mode silencieux	✓	Provisionnement de profil MMS OTA	✓	Réinitialisation d'usine	✓
Volume maximal de la sonnerie à 1m en dB	> 83				
Indicateur de sonnerie vibrante	✓	Bluetooth		Accessibilité	
Indicateur de sonnerie visuel	✓	Bluetooth®	✓	Thèmes	✓
Tonalité des touches	✓	Bluetooth® version	5.0	Réglage du contraste	✓
Volume maximal d'appel en dB	35	Profil mains libres (HFP)	✓	Assistant de démarrage	✓
Niveau de réception maximal (dB RLR)	> -8	Profil casque (HSP)	✓		
Haut-parleur	✓	Profil de port série (SPP)	✓	DAS	
		Profil de transfert d'objet (OPP) (V-card uniquement)	✓	DAS (corps) W/kg	1.579
Codecs		Profil d'accès au répertoire téléphonique (PBAP, PBA)	✓	DAS (tête) W/kg	0.879
EVS NB	✓	Profil de contrôle à distance audio/vidéo (AVRCP)	✓	DAS (membres) W/kg	2.477
EVS WB	✓				
AMR NB	✓	Profil de distribution audio avancée (A2DP)	✓	Autres caractéristiques et fonctions	
AMR WB	✓			Alarme	✓
Message		Doro Secure Button		Réveil	✓
Type de boîte de messagerie (SMS/MMS)	Dédié	Doro Secure Button	✓	Calculatrice	✓
SMS	✓	Appel d'assistance	✓	Agenda	✓
MMS	✓	Envoi de message d'assistance par défaut	✓	Radio FM	✓
Longueur maximale des SMS sortants	1224			Mini-torche	✓
Nombre maximal de SMS stockés	200	Sécurité		Bloquer les menus	✓
Utiliser le numéro du message	✓	Verrouillage du téléphone	✓	Mise à jour logicielle sans fil	✓
				Mode avion	✓

- ✓ Identification de l'appelant grâce à l'écran externe
- ✓ Une meilleure écoute grâce à un son clair et puissant
- ✓ Une plus grande sécurité grâce à la touche d'assistance Doro Secure Button