



Audioengine D2

Finition noir satin (D2) :

Nom du modèle (packaging) : Audioengine D2

Code EAN : 8 19955 25001 5

Colisage minimum : 1 kit

Garantie : 2 ans

Description du produit :

Composé d'un émetteur et d'un récepteur, cette ensemble **D2** d'Audioengine est un DAC audio USB sans fil compatible avec les flux audio numériques jusqu'à 24 bits / 96 kHz. Le **D2** va vous permettre de diffuser votre musique de votre ordinateur sur votre système HiFi indépendamment de votre propre réseau wifi sans aucune perte jusqu'à une distance de 30 mètres.

Il est possible d'utiliser jusqu'à 3 récepteurs pour du multiroom, il faudra alors acquérir séparément chacun d'eux, le **D2R**.

Caractéristiques techniques:

Type de convertisseur : USB et optique (SPDIF)

Entrées : USB, optique (SPDIF)

Sorties : RCA stéréo, Optical (SPDIF)

Convertisseur numérique-analogique : PCM1792A

Récepteur optique : AK4117

Contrôleur USB : TI1020B

Impédance de sortie : 100 ohms

Puissance requise : émetteur, 270mA - receveur, 300mA

THD : <0.0015%

Diaphonie : <-85dB

Bande passante : 10Hz - 30kHz

Bit depth en entrée : jusqu'à 24 bits

Données en entrée : jusqu'à 192 KS/s (optique), 96 KS/s (USB)

Zone de réception wifi : >30 mètres

Nombre de receveurs possible : jusqu'à 3 (voir D2R)

Dimensions (H x L x P) : 121 x 140 x 25 mm