

AL117A

La simplicité Made in Germany



Plus Produits



Clavier ergonomique



Écran à affichage graphique 1,4"



Mode ECO Plus sans radiation



Répertoire
Jusqu'à 50 contacts



Autonomie
Jusqu'à 12 h en communication
et 130 h en veille

Points forts Gigaset



Conçu et fabriqué
en Allemagne



Faible taux de retour SAV
Réparation en France



Packaging optimisé
Modes ECO-DECT



Son Haute Qualité
Technologie brevetée Gigaset
avec annulateur d'écho

AL117A

Fonctionnalités

Afficheur du combiné

- Écran monochrome, 1,4" : affichage 2 lignes

Affichage en veille

- Date/heure
- État de charge de la batterie
- Notification d'appels en absence
- Fonction alarme activée

Affichage en communication

- Durée de communication

Clavier du combiné

- Touche de navigation 2 directions + accès direct au répertoire et à la gestion du volume.
- 12 touches numériques et 5 touches de fonction
- Verrouillage clavier par appui long sur la touche «#»
- Activer/désactiver la sonnerie par appui long sur la touche «*»
- Touche (R) gestion du double appel⁽¹⁾

Acoustique du combiné

- Son HSP™ (High Sound Performance)
- Volume du combiné réglable sur 5 niveaux
- Volume de la sonnerie réglable sur 5 niveaux (Arrêt et crescendo)
- Tonalités (touche, alarme batterie)

Répertoire et numérotation

- Capacité jusqu'à 50 contacts (Nom et Numéro)
- Pré-numérotation avec correction possible
- Liste des 10 derniers numéros différents composés
- Numérotation abrégée (Touches 2-9)

Réception d'appels / Sonneries

- Présentation du numéro et du nom⁽¹⁾
- 10 mélodies standards
- Sélection des mélodies pour appels externes/internes

Journal des appels

- Notification d'appels manqués sur l'écran
- Journal des 25 derniers appels manqués et appels reçus avec affichage de l'horodatage, du nom et du numéro⁽¹⁾
- Journal des 10 derniers appels émis via la touche «Envoi/Décrocher »

Autres fonctions

- Réveil avec sélection de la mélodie
- Compatibilité avec le Répéteur Gigaset⁽²⁾

Répondeur intégré

- Capacité d'enregistrement jusqu'à 25 minutes
- Notification de nouveaux messages sur le combiné
- Utilisation aisée depuis le combiné et la base
- Interrogeable à distance
- Annonces préenregistrées (« Plug & Play »)
- Annonces personnalisables
- Filtrage d'appel, interception de la communication pendant l'enregistrement du message
- Annonce de la date et de l'heure de chaque message

Caractéristiques techniques

Combiné

- Dimensions (L x l x h) / Poids : 151 x 47 x 31 mm / 100 g
- Autonomie en veille / en communication : 130 h max / 12 h max
- Portée⁽²⁾ en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300 m
- Batterie : 2 x AAA NiMH 300mAh

Base

- Dimensions (L x l x h) / Poids : 130 x 100 x 60 mm / 148 g
- Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
- Montage mural possible

ECO-DECT

- Réduction de la puissance transmise selon la distance entre la base et le combiné
- Réduction jusqu'à 60% de la consommation électrique par rapport aux alimentations conventionnelles par adoption, pour les bases, d'alimentation à découpage
- En configuration mono combiné, combiné en veille reposant sur la base, la transmission du signal radio est en veille
- Mode ECO DECT :
Mode «Sans radiation»⁽³⁾ : réduction de 100% de la puissance transmise quand le téléphone est en veille* (quand la fonction est activée)

Systèmes / Standards

- **Interface** : a/b (analogique)
- **Raccordement** : Réseau public / HA / PBX
- **Standards** : DECT - Non GAP

Référence	Couleur	Gencod
AL117A	Noir	4250366849805
AL117A Duo	Noir	4250366849812
AL117A Trio	Noir	4250366849829

* Il est nécessaire d'activer ou de désactiver ces fonctions manuellement

⁽¹⁾ Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau.

⁽²⁾ Hors fonction ECO DECT.

⁽³⁾ Tous les combinés enregistrés doivent être compatibles avec le mode «sans radiation»