

Petite, compacte et pleine de fonctionnalités. Avec le DAB+ et la FM, toutes vos stations de radio préférées sont diffusées dans une qualité cristalline. L'écran couleur de 6,1 cm affiche toutes les stations dans une liste claire qui en facilite la sélection. La CR-M30DAB peut être alimentée, soit par l'adaptateur secteur inclus, soit par la batterie rechargeable intégrée - la CR-M30DAB peut donc vous accompagner partout.



Récepteur DAB+ / FM-RDS

Diffusion audio Bluetooth (A2DP)

Fonction horloge, y compris réveil, sommeil, etc.

Batterie intégrée de 2000mAH

Grand écran couleur TFT de 6,1 cm (2,4")

Connexion casque [mini-jack 3.5mm]

40 stations présélectionnées avec 2 touches d'accès direct pour FM / DAB

Disponible en 3 couleurs : rose or blanc, noir et blanc.

CR-M30DAB-W

| | CR-M30D A R-W |
|-------------------------------------|--|
| Spécifications audio | CR-M30DAB-W |
| Puissance pratique | 4 - 2 - 11 - 11 |
| maximale | 1 x 3,2 Watt |
| Caractéristiques radio | |
| Radio | Yes, FM avec RDS |
| Radio numérique (DAB+) | Yes |
| Service RDS (Radio | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Data System) | Yes |
| Affichage de | V |
| messages 'texte radio' (RDS) | Yes |
| PTY (Type de | |
| programme) en mode FM. | Yes |
| PTY (Type de | |
| programme) en | Yes |
| mode DAB+ | |
| Nombre de présélections | 40 |
| Alarme | Yes, Double alarme |
| Minuterie de veille | Yes |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions | 160 x 96 x 56 mm |
| (LxHxP) Poids (net) | 0,32kg |
| Spécifications | 0,02Ng |
| générales | |
| Type d'écran | Grand écran couleur TFT de 6,1 cm (2,4") |
| Fonctionnalités radio | |
| Bande de fréquences (FM) | 87,5 ~ 108MHz |
| Bande de | 174 020 MIL |
| fréquences (DAB+) | 174,928 MHz ~ 239,200 MHz (Band III) |
| Enceintes | |
| Type Configuration | Haut-parleur 2 "(5.1cm) Haut-parleurs de gamme complète |
| Grille | Grille métallique fixe |
| Spec. générales | Office including to fixe |
| Système Bluetooth | |
| Technologie | Bluetooth version 5.0 - classe 2 |
| Profil A 2DP (distribution audio | Yes |
| avancés) | 163 |
| Profil AVRCP | |
| (commande à distance audio- | Yes |
| vidéo) | |
| Puissance de sortie | <20dBm |
| Zone de portée | Class 2: Environ 10 m (la portée de communication peut varier en fonction des conditions |
| maximale | environnementales) |
| Bande de fréquence | 2 402 611 2 402 611 |
| Spécifications de | |
| puissance Consommation on | |
| Consommation en veille | < 1 Watt |
| Alimentation | 100-240V AC 50/60Hz |
| électrique | 100-240V AC 30/00012 |
| Sorti courant continu (CC) | 5V / 1A / 5W |
| Type de piles | Lithium-ion |
| Autonomie de | 7 Heures |
| batterie | |
| Voltage Canacitá | 3,7 Volt |
| Capacité Puissance | 2000 mAh 7,4 Wh |
| Temps de charge | Approx. 4 heures |
| Plage de | |
| température | 0 °C - 40 °C |
| opérationnelle Entrées/sorties | |
| analogiques | |
| Prise écouteurs | Yes |
| (3,5 mm) | 1.03 |