

# HyperX QuadCast - microphone USB (rouge noir) - Éclairage rouge

**MICRO AUTONOME COMPLET POUR LES STREAMERS, LES CRÉATEURS DE CONTENU ET LES JOUEURS.**

L'HyperX QuadCast™ est le microphone autonome tout compris idéal pour le streamer ou le podcasteur en herbe à la recherche d'un micro à condensateur avec un son de qualité. QuadCast est livré avec son propre support anti-vibration pour aider à réduire les grondements de la vie quotidienne et un filtre anti-pop intégré pour étouffer les sons percussifs embêtants. Connaissez instantanément l'état de votre micro avec l'indicateur LED et appuyez simplement pour couper le son pour éviter les accidents de diffusion gênants. Choisissez entre les quatre diagrammes polaires (stéréo, omnidirectionnel, cardioïde, bidirectionnel) et utilisez la molette de contrôle de gain idéalement située pour régler rapidement la sensibilité d'entrée de votre micro. L'adaptateur de montage inclus qui s'adapte aux tailles de filetage 3/8" et 5/8" et est compatible avec la plupart des supports. Surveillez votre entrée micro avec la prise casque intégrée, et QuadCast est certifié par Discord et TeamSpeak™ afin que vous puissiez vous assurer que votre microphone diffuse fort et clair pour tous vos abonnés et auditeurs. Que vous vous connectiez à un PC, PS5™, PS4™ ou Mac®, vous serez en mesure de fournir un son de qualité à tous ceux qui se connectent.



## Principales caractéristiques

### Support anti-vibration intégré

Isolez le micro et supprimez le bruit des grondements et des chocs involontaires grâce à la suspension à corde élastique.

### Sélection entre quatre diagrammes polaires

Choisissez entre quatre diagrammes polaires (stéréo, omnidirectionnel, cardioïde, bidirectionnel) pour optimiser votre configuration de diffusion et rester concentré sur les sons que vous souhaitez entendre.

### Contrôle de gain pratique

Ajustez facilement la sensibilité de votre micro en tournant la molette au bas du QuadCast.

### Surveiller l'entrée micro via la prise casque

Assurez-vous que vous sonnez comme vous le souhaitez en surveillant votre son avec la prise casque 3,5 mm.

### Désactivation par pression avec indicateur LED

Utilisez la fonctionnalité pratique de mise en sourdine pour éviter un accident audio avec l'aide de l'indicateur d'état du micro LED. Si la lumière est allumée, le micro est actif, si la lumière est éteinte, le micro est coupé.

### Adaptateur de montage micro inclus

L'adaptateur polyvalent s'adapte aux configurations filetées de 3/8 pouces et 5/8 pouces, il peut donc être monté sur la plupart des pieds de micro ou des bras de perche<sup>1</sup>.

### Filtre anti-pop intégré

Le filtre anti-pop interne aidera à atténuer certains de ces bruits de percussion gênants qui ponctuent périodiquement votre discours.

### Compatible multiplateforme et multiprogramme

Un microphone pour le streaming sur PC, PS5™, PS4™ et Mac®. Qualité vocale claire avec un son excellent pour une communication claire. QuadCast est certifié Discord et TeamSpeak™ et est compatible avec la plupart des principaux logiciels de diffusion, comme OBS Studio et XSplit.



<b>Nom des produits</b>	<b>Nom du produit:</b> HyperX QuadCast - microphone USB (rouge noir) - Éclairage rouge
<b>Références des produits</b>	<b>Référence du produit:</b> 4P5P6AA
<b>Apparence</b>	<b>Couleur principale du produit:</b> Noir
<b>Batterie et alimentation</b>	<b>Description de la consommation électrique:</b> 5 V 125 mA; <b>Impédance:</b> 5 Ω; <b>Puissance maximale sortie:</b> 7mW
<b>Compatibilité</b>	<b>Déclaration de compatibilité:</b> PC, PS5™, PS4™, Mac®
<b>Connectivité et communications</b>	<b>Spécification USB:</b> USB 2.0 (pleine vitesse)
<b>Périphériques d'entrée et multimédia</b>	<b>Longueur des câbles (mesure métrique):</b> 3m ; <b>Distorsion harmonique totale:</b> = 0,05 % (1 kHz/0 BBFS); <b>Type de connexion:</b> Mini-B USB, sortie casque 3,5 mm; <b>Élément:</b> Trois condensateur à condensateur pour 14 mm; <b>Motif polaire:</b> Stéréo, omnidirectionnel, carboïde, bidirectionnel; <b>Réponse en fréquence (casque):</b> 20 Hz à 20 kHz; <b>Type de câble:</b> Mini-B USB vers USB-A; <b>Rapport signal/bruit:</b> = 90 dB (1 kHz, RL=8); <b>Réponse en fréquence (microphone):</b> 20 Hz à 20 kHz; <b>Sensibilité (microphone):</b> -36dB (1V/Pa à 1kHz); <b>Taux d'échantillonnage:</b> 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 16 kHz, 8 kHz; <b>Profondeur:</b> 16 bits; <b>Éclairage:</b> Rouge; <b>Bruit (RMS) (casque):</b> =-95 dBFS (pondéré A); <b>Bruit (RMS) (microphone):</b> =-95 dBFS (pondéré A)
<b>Dimensions du produit</b>	<b>Métrique:</b> 12,84 x 10,17 x 24,94 cm
<b>Dimensions du paquet</b>	<b>Métrique:</b> 113 x 157 x 280 mm
<b>Poids</b>	<b>Métrique:</b> Poids (microphone) : 254 g
<b>Dimension du carton principal</b>	Métrique: 580 x 490 x 145 mm
<b>Poids du carton</b>	<b>Métrique:</b> 7,1 kg
<b>Quantité dans un carton</b>	6
<b>Cartons par palette</b>	44
<b>Produits par palette</b>	264
<b>Quantité minimale pour la commande</b>	Quantité minimale de commande : 6; Quantité optimale : 264
<b>Contenu de l'emballage</b>	Microphone de jeu, câble USB, adaptateur de fixation, guide de démarrage rapide
<b>Garantie fabricant</b>	2 ans

## NOTES SUR LA DESCRIPTION MARKETING

<sup>1</sup> Bras de microphone non inclus.

