

SurgePlus

Multiprise parafoudre avec ports USB-C® et USB-A (6 prises avec 1 port USB-A et 1 port USB-C)

Prolongez la vie de vos appareils électroniques avec une protection pouvant atteindre 650 joules, six sorties d'alimentation avec ports USB-C PD et USB-A.

Avantages du produit

- Protection jusqu'à 650 joules
- Charge rapide USB-C PD
- Ports USB-C et USB-A
- Durée de vie de vos appareils électroniques prolongée
- Design intelligent et sûr
- Cordon d'alimentation (2 m)
- Trous de montage à l'arrière pour un montage facile et un gain de place au niveau du sol et des plans de travail
- Voyant de protection pour votre sécurité
- Produit compatible avec les prises CA, ports USB-C PD, ports USB-A
- Garantie de 2 ans*

Contenu de l'emballage

- Parafoudre avec ports USB-C et USB-A
(6 prises avec 1 port USB-C et 1 port USB-A)

Caractéristiques techniques

- 10,35 cm x 4,15 cm x 27,22 cm (L x l x H)
- USB-C PD 18 W
- 230 V~ / 250 V~
- Courant nominal 13 A / 16 A

Compatibilité

Produit compatible avec les prises CA, ports USB-C PD, ports USB-A



SurgePlus

Multiprise parafoudre avec ports USB-C® et USB-A (6 prises avec 1 port USB-A et 1 port USB-C)

UGS	SRB002ca2M		SRB002vf2M	
Puis- sance nomi- nale du produit	Tension d'en- trée nominale :	250 V~	Tension d'en- trée nominale :	250 V~
	Courant nominal :	16 A	Courant nominal :	16 A
	Puissance nominale :	3 680 W max.	Puissance nominale :	3 680 W max.
	USB :	USB-C : 5 V = 3 A 15 W, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A 18 W max. USB-A : 5 V = 3 A 15 W, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A 18 W max. USB-C + USB-A 5 V = 3 A 15 W max.	USB :	USB-C : 5 V = 3 A 15 W, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A 18 W max. USB-A : 5 V = 3 A 15 W, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A 18 W max. USB-C + USB-A 5 V = 3 A 15 W max.

Gamme SurgePlus de Belkin

Les produits de la gamme SurgePlus protègent les appareils connectés des dommages éventuels dus aux fluctuations de tension et aux surtensions (coups de foudre ou coupures de courant). Les parafoudres permettent ainsi d'éviter les réparations coûteuses et la perte de données importantes dues à un pic de tension. Ils prolongent également la durée de vie de l'appareil en bloquant les petites fluctuations. La garantie sur les matériels connectés de Belkin apporte une totale tranquillité d'esprit au consommateur.

UGS	SRB002af2M		SRB002ar2M	
Puis- sance nomi- nale du produit	Tension d'en- trée nominale :	250 V~	Tension d'en- trée nominale :	230 V~
	Courant nominal :	13 A	Courant nominal :	13 A
	Puissance nominale :	2 990 W max.	Puissance nominale :	2 990 W max.
	USB :	USB-C : 5 V = 3 A 15 W, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A 18 W max. USB-A : 5 V = 3 A 15 W, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A 18 W max. USB-C + USB-A 5 V = 3 A 15 W max.	USB :	USB-C : 5 V = 3 A 15 W, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A 18 W max. USB-A : 5 V = 3 A 15 W, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A 18 W max. USB-C + USB-A 5 V = 3 A 15 W max.

Caractéristiques de la gamme SurgePlus de Belkin

- Protection CA de la phase, du neutre et du fil de terre
- Plusieurs ports protégés

Belkin, une marque qui fait la différence

- Technologie de pointe et innovation depuis plus de 40 ans
- Fabricant d'accessoires de rechargement sans fil leader sur le marché

UGS : SRB002ca2M, SRB002vf2M, SRB002af2M, SRB002ar2M

* Ce parafoudre est couvert par la garantie sur les matériels connectés de Belkin. Si votre appareil est endommagé par une recharge électrique alors qu'il est correctement connecté au parafoudre, Belkin le réparera ou le remplacera à hauteur de 35 000 €.

* Belkin a vendu plus d'unités que toutes les autres marques de rechargement sans fil depuis janvier 2014. NPD Group, Inc. Service américain de suivi des ventes au détail, rechargement pour appareils mobiles, chargeur sans fil, entre le 5 janvier 2014 et le 11 février 2018.

© 2023 Belkin International, Inc. Tous droits réservés. Toutes les raisons commerciales sont des marques déposées par leurs fabricants respectifs. USB-C est une marque déposée de l'USB Implementers Forum. PR775000

Belkin International Inc.
 El Segundo, CA 90245, États-Unis
 Belkin Ltd. Northants, Royaume-Uni
 Belkin Ltd. Tuggerah, Australie

