

marantz®



MODEL 40n


MODEL 40n Amplificateur stéréo intégré avec streaming Built-In

Un cœur numérique et une âme analogique. Le MODEL 40n vous permet de profiter du son haute résolution de vos flux musicaux numériques préférés (Spotify, Amazon Music HD, Tidal, etc.) et de vos propres bibliothèques de fichiers musicaux via AirPlay 2, Bluetooth et HEOS®. Obtenez des performances audio supérieures à partir de votre téléviseur via HDMI ARC (Audio Return Channel). Profitez de tout cela grâce à l'exceptionnelle amplification analogique Marantz, avec un son riche, chaud et spacieux.

- **Ajouter des haut-parleurs** Tout le reste est intégré avec une grande musicalité.
- **Conçu pour le streaming** Compatible avec Spotify, Tidal, AirPlay, Bluetooth et plus encore grâce à la technologie HEOS® Built-in.
- **Sound Master Tuned** Fabriqué et accordé par des experts pour une grande musicalité
- **Le pouvoir de la musique** 70 watts (RMS, 20Hz - 20kHz, 0.7% THD, 8 ohms) par canal pour alimenter vos enceintes préférées
- **Contrôle vocal** Fonctionne avec Amazon Alexa, Google Assistant ou Apple Siri.
- **Un Design Industriel Luxueux** Une touche d'élégance
- **HDAM Circuit** Une technologie unique qui préserve chaque détail de vos musique préférée
- **Marantz Musical Phono EQ** Etage phono MM intégré pour une lecture extraordinaire de vos vinyles
- **Hi-Fi pour toute la maison** Connecter les enceintes HEOS Built-in afin de créer un système de diffusion complet qui vous permet de synchroniser ou de séparer les flux dans chaque pièce.
- **Un accord sonore exquis** MODEL 40n perpétue l'héritage renommé des amplificateurs Marantz.



Modern Musical Luxury



MODEL 40n

Spécifications techniques

Puissance de sortie	
Puissance de sortie nominale (rms)	70W + 70W (8ohms) 100W + 100W (4ohms)
Caractéristiques	
HEOS Built-in Multiroom et Streaming	oui
Spotify Connect / Tidal / Deezer / Amazon Music HD	oui (selon pays et abonnement non inclus)
Contrôle vocal	Works with Alexa
DSD-Audio network streaming	oui
Internet Radio / Bluetooth / AirPlay 2	oui / oui / oui
Room Tested	oui
Entrée numérique: USB-B / optique / coaxiale / USB-A	- / 1 / 1 / 1
Fréquence d'échantillonnage entrée numérique	192 kHz / 24-bit
USB-A: DSD / WAV / FLAC / ALAC	> 5.6 / 192 / 192 / 192
Puce DAC	ES9016K2M
Current Feedback Topology	oui
Shottky diodes / High Grade Audio Components	oui / oui
Disposition symétrique des circuits imprimés	oui
Plaque inférieure double couche / Dissipateur thermique en aluminium extrudé	oui / oui
Borne	
Entrée phono	oui (MM) Marantz Musical Phono EQ
Entrée Pré ext. (Power Amp Direct)	oui
Entrée analogique (y compris Phono) / Sortie REC (RCA)	4 (PHONO, CD, LINE, RECORDER) / 1 (RECORDER)
Entrée optique	1
Entrée coaxiale	1
HDMI Entrée/sortie	1 / 0 (ARC) PCM only
USB-A	1 (Arrière), Mass Storage Class 5V/1A
Borne haut-parleur	SPKT-1+
Sortie casque	oui
Remote Control Bus	oui (RC-5 In / Out)
Pré-sortie subwoofer Filtre passe-bas	Sélectionnable 40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 120 Hz



Contrôle	
Application	HEOS App
Télécommande	Télécommande système RC005PM (Contrôle de l'ampli et du lecteur CD)
Autres	
Dimensions (L x H x P)	443 x 130 x 432mm
Poids	16.7kg
Dimensions carton (L x H x P)	534 x 255 x 522
Poids colis (incl. produit)	19.6kg
Consommation	220W, 0.3W (Standby)
Prise de courant	Oui
Guide de mise en route rapide	Inclus
Spécifications	
Circuit amplificateur de puissance	HDAM-SA3
Transformateur de puissance	Toroidal à double blindage
Volume	Electric, MUSES 72323
Contrôle des basses / aigus / balance	oui / oui / oui
Source Direct	oui
Réponse en fréquence	5Hz - 100kHz
Distorsion harmonique totale	0.02% (20Hz - 20kHz, 8Ω)
Facteur d'amortissement	100
Sensibilité d'entrée : Entrée phono	2 mV / 47 kohms
Sensibilité d'entrée : CD/LIGNE/ENREGISTREUR	220 mV / 20 kohms
Sensibilité d'entrée : Entrée de l'amplificateur de puissance	1.6 V / 15 kohms
Rapport signal/bruit	PHONO (MM): 87dB CD: 106dB
EAN	
EU	MODEL40n/N1B 0747192135973 Noir
EU	MODEL40n/N1SG 0747192135980 Silver Gold

La conception et les spécifications peuvent être modifiées par Marantz sans préavis.

www.marantz.com

