

marantz



CINEMA 50

Amplificateur AV CINEMA 50

Amplificateur Premium 9.4 canaux de 110 W par canal, Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced et Auro 3D, 8K Ultra HD, et streaming HEOS® Built-in. CINEMA 50 est un amplificateur AV puissant pour les home-cinémas à très hautes performances.

- Le son détaillé et immersif métamorphose votre espace sonore.
- Un design magnifique associé à un son riche et chaleureux
- La sortie 9.4 canaux permet une variété de configurations d'enceintes
- L'amplificateur de 110 watts par canal crée une reproduction réaliste de la dynamique.
- Décode les signaux audio Dolby Atmos, DTS:X et Auro 3D.
- L'acoustique de la pièce est optimisée avec Audyssey MultEQ XT32.
- Six entrées et trois sorties HDMI 8K pour des vidéos en haute résolution.
- Le système exclusif de traitement analogique HDAM révèle des détails incroyables
- La nouvelle interface HD à l'écran rend la configuration intuitive.
- Les sorties pré-amplifiées pour tous les canaux permettent de mettre à niveau les amplificateurs.



The Most Musical Sound

CINEMA 50

Spécifications techniques



Amplificateur de puissance		
Nombre de canaux amplifiés		9
Puissance de sortie (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.08% 2ch Drive)		110 W
Amplificateur de puissance indépendant		Oui
Topologie de l'amplificateur		Classe A/B
Topologie de la contre réaction		Oui
Alimentation Bi-Amp		assignable
Technologies surround multicanaux		
DTS		DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X
Dolby		Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Virtualisation de la hauteur, Dolby Atmos Music, Dolby Surround
Autres		IMAX Enhanced, Auro 3D, 360 Reality Audio, MPEG H, Stéréo multicanaux
Max. Nombre de canaux de traitement (préampli)		11.4
Entrées/Sorties		
Video	HDMI In / Out	6 / 3
	Sortie Multi-Room Video : Video / HDMI	Non / Oui
Audio	Entrée analogique / Sortie à niveau fixe	5 entrées / 0 sorties
	Entrée Phono (MM)	Oui
	Entrée numérique : Optique / Coaxiale	2 / 2
	Sortie multi-room : Analogique / Numérique	1 / 0
	Sortie préamplificateur multicanal	11.4
	Sortie Subwoofer	4 (indépendantes)
Autres	7.1 Entrée multicanal	Oui
	Nombre de borniers de haut-parleurs	11
	Enceinte A / B	Assignable
	Bornier d'enceinte Multi-Room	Assignable
	Entrées frontales	USB-A
	USB Audio	Oui
FM/AM Tuner	Non	
HDMI		
Total des entrées HDMI / Nbre de prises en charge 8K		6 / 6
HDCP 2.3 Support		Oui
Sorties HDMI : Principal / Zone		2 / 1
HDMI Upscaling		1080p/4K à 8K
Max. Résolution / Fréquence d'images		1080p/4K à 8K
Canal de retour audio (HD)		eARC
Gamme dynamique vidéo		HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through pour le gaming		Oui
HDMI Pass-Through en mode veille		Oui
CEC		Oui
Auto LipSync		Oui
Technologies		
Châssis plaqué cuivre		Non
Transformateur d'alimentation toroidal		Non
Modules amplificateurs hyper dynamiques (HDAM) (Dernière version)		Oui
Mode Pure Direct		Oui
Bornes RCA plaquées or		Oui
Réducteur temporel de jitter		Oui
Acoustique / Correction de la pièce		
Audyssey		MultEQ XT32
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume		Oui / Oui
Audyssey LFC		Oui / Oui
Dirac Live Support		Oui
Croisement variable		Oui
Redirection optimisée des basses		Oui
Bass Sync		Oui

Services Streaming		
Diffusion multi-room et diffusion HEOS		Oui
Streaming AirPlay Audio		AirPlay 2
Internet Radio		Tuneln
Spotify		Spotify Connect
Autres Services Streaming		Amazon Music HD / Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix
Room-Tested		Oui
Connectivité réseau		
Port Ethernet		Oui
Wi-Fi		Oui
Bluetooth		Oui
Bluetooth, casques, enceintes sélectionnables		Oui
Intégration et contrôle des maisons connectées		
Compatibilité avec les assistants vocaux		Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod
Application pour téléphones connectés et tablettes (iOS/Android)		Marantz AVR App
HEOS Multi-Room intégré		Oui
Compatibilité des liaisons HEOS : IR / IP		Oui / Oui
Zones multi-pièces		2
Source audio de la zone : HDMI / Opt. Coax / Réseau, USB / Analogique		2 Ch / 2 Ch / Oui / Oui
Sortie audio de la zone : Haut-parleur / Pré-sortie		Oui / Oui
Connectivité des commandes		IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control
Entrée mode service IR		Oui
Remote Bus Marantz		Oui
Sortie de déclenchement DC		1
Diagnostic HDMI		Oui
Autres		
Affichage frontal		Hublot OLED
Langages GUI		9
Assistant de configuration		Oui
Smart Select sur la télécommande		Oui
Mise à jour du micrologiciel par réseau / USB		Oui / Oui
Mode ECO		Oui
Auto Power Off		Oui
Sleep Timer		Oui
Generalités		
Panneau frontal en métal		Oui
Télécommande du système		RC-049SR
Consommation électrique en W		680 W
Consommation d'énergie No-Sound en W (ECO on / off)		60 W / 100 W
Consommation en mode veille		0.2 W
Consommation en veille CEC		0.5 W
Dimensions Maximum	Antenne, Horizontal: (L x P x H) Antenne, Vertical: (L x P x H) sans Antenne: (L x P x H)	442 x 404 x 165mm 442 x 404 x 235mm 442 x 392 x 165mm
Contenu de la boîte		Unité principale, télécommande, piles, étiquettes des fils, guide de démarrage rapide, microphone Audyssey, support de microphone en carton, 2 antennes externes détachables, cordon secteur
Poids en kg		13.5
EAN	CINEMA50/N1B CINEMA50/N1SG	0747192138677 0747192138684

La construction et les spécifications peuvent être modifiées par Marantz sans préavis.

www.marantz.com