

marantz



MODEL 70

Amplificateur intégré MODEL 70

Alliant des performances d'exception à un design raffiné, tout en réunissant toutes les fonctionnalités essentielles, l'amplificateur MODEL 70 réinvente l'héritage emblématique de la haute fidélité pour sublimer vos moments d'écoute au quotidien.

- Amplification 2 × 50 W à fort courant
- HDMI ARC pour le son du téléviseur
- Bluetooth avec aptX Adaptive
- Préamplificateur phono MM intégré
- DAC haute qualité pour la lecture des sources numériques
- Circuits HDAM Marantz
- Sortie casque dédiée
- Multiples entrées numériques et analogiques
- Sortie préamplifiée et sortie pour caisson de basses
- Design emblématique et intemporel Marantz



The Most Musical Sound

MODEL 70

Specifications Techniques

Caractéristiques	
Canaux	2
Topologie à contre-réaction en courant	Oui
Égaliseur phono : Standard / Marantz Musical / Marantz Musical Premium	Oui / Non / Non
Entrées numériques : USB-B / optique / coaxiale / USB-A	0 / 1 / 1 / 0
Fréquence d'échantillonnage des entrées numériques	192 kHz / 24-bit
Puce DAC	ES Sabre DAC
Bluetooth / aptX / NFC	Oui / Oui (aptX, aptX HD, aptX Adaptive) / Non
Version HDAM	
Transformateur d'alimentation : torique / EI	Oui / Non
Composants audio haut de gamme	Oui
Composants sur mesure	Oui
Dissipateur thermique en aluminium extrudé	Oui
Balance / Graves / Aigus / Loudness	Oui / Oui / Oui / Non
Autres	
Alimentation linéaire	Oui
Contrôle de volume linéaire	Oui
Diodes Schottky	Oui
Dissipateurs thermiques massifs	Oui
Blindage des blocs système : cuivre / métal / aucun	Non / Non / Oui
Écran OLED à faible bruit	Oui
Source Direct	Oui
Entrées/Sorties	
Entrées audio	4
Entrées numériques : USB-B / optique / coaxiale / USB-A	0 / 1 / 1 / 0
Mise sous tension automatique par détection du signal d'entrée numérique	Oui
Apprentissage de la télécommande du téléviseur	Non
Entrée phono : MM / MC	Oui / Non
Entrées / sorties symétriques	Non / Non
Sortie préamplifiée / entrée ampli de puissance	Oui + subwoofer / Non
HDMI : entrées / sorties	1 (ARC) / No
Prises RCA plaquées or	Oui
Enceintes A / B	Non
Borniers enceintes	Vis métalliques (dorées)
Nombre de borniers	2
D-Bus	Oui
Bluetooth / transmission Bluetooth vers casque	Oui / Oui
Contrôle du volume du casque Bluetooth	Oui
Sortie casque	Oui

Spécifications	
Puissance de sortie (8 / 4 ohms RMS)	50 W / 65 W
Réponse en fréquence	5 Hz - 100 kHz
Distorsion harmonique totale	0.08 %
Facteur d'amortissement	100
Sensibilité d'entrée : MM	3.1 mV / 47 kOhm
Sensibilité d'entrée phono MC	Non
Rapport signal/bruit : MM/MC	83 dB / No
Sensibilité d'entrée : niveau élevé	185 mV / 18 kOhm
Rapport signal/bruit : haut niveau	110dB (2V input)
Réglage des aigus	±10 dB at 15kHz
Réglage des graves	±10 dB at 50Hz
Generalités	
Couleurs	Black, Silver-Gold
Consommation électrique (W)	150
Consommation en veille (W)	0.3
Mise hors tension automatique	Oui
Câble d'alimentation amovible	Oui
Télécommande	RC006PMCD
Fonction de télécommande système	Oui
Dimensions maximales (L × P × H) en mm	442 × 375 × 109
Poids (kg)	7.9
Dimensions maximales du carton (L × P × H) en mm	522 × 469 × 190
Poids du carton (produit inclus) en kg	9.8
Contenu de la boîte	Appareil, télécommande, piles, cordon alim, guide démarrage rapide

Le design et les caractéristiques techniques peuvent être modifiés par Marantz sans préavis.

www.marantz.com

