



# COVE M1

Enceinte domestique Wi-Fi compacte



## Plongez votre maison dans un son de qualité supérieure

Il devrait être aisé d'obtenir un son exceptionnel, sans qu'il soit jamais cantonné à une seule pièce. L'enceinte JBL Cove M1, seule ou intégrée à un système audio intuitif pour toute la maison, permet d'obtenir facilement une écoute immersive.

Plongez dans le son clair et ample de vos morceaux préférés. Vous voulez entendre la même liste de lecture dans une autre pièce ? Appuyez longuement sur le bouton Moment de n'importe quelle enceinte et la musique vous suit comme par magie.

Grâce au légendaire son JBL, chaque pièce devient la meilleure de la maison, surtout lorsque vous offrez le même traitement à tout votre intérieur. Il vous suffit d'associer la JBL Cove M1 à d'autres appareils Cove et à une barre de son JBL Bar MK2 pour la configuration musicale de vos rêves pour toute la maison. Vous pouvez également ajouter une deuxième JBL Cove M1 pour un son stéréo riche ou l'associer à une barre de son JBL Bar MK2 pour une configuration de type home cinéma ultime. Grâce à l'application JBL One, tout se connecte en trois étapes simples. Et elle est conçue pour évoluer avec vous : vous pouvez ajouter d'autres produits à tout moment.

## Caractéristiques

- ▶ Profitez d'un son de qualité supérieure en toute simplicité
- ▶ Diffusez en continu depuis n'importe quel service
- ▶ Élaborez le système audio de vos rêves chez vous
- ▶ Configuration facile en 3 étapes avec l'application JBL One
- ▶ La musique vous suit avec une simple pression
- ▶ Son parfaitement équilibré, libéré





# COVE M1

Enceinte domestique Wi-Fi compacte

## Caractéristiques & Points Forts

### Profitez d'un son de qualité supérieure en toute simplicité

L'enceinte JBL Cove M1 offre un son ultra-large avec des détails incroyables qui restent clairs dans toute la pièce, quel que soit le volume. Détectez chaque nuance vocale, suivez la mélodie de chaque instrument et sentez résonner les basses, où que vous vous trouviez.

### Diffusez en continu depuis n'importe quel service

Wi-Fi ou Bluetooth : dans les deux cas, la diffusion est facile. Écoutez de la musique, des podcasts ou des livres audio provenant de vos services préférés, notamment AirPlay, Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect, Roon Ready, etc. Il suffit d'appuyer sur Lecture.

### Élaborez le système audio de vos rêves chez vous

Faites voyager la musique d'une pièce à l'autre. Avec l'application JBL One, il est facile de relier tous vos appareils JBL Cove et barre de son JBL Bar MK2 pour écouter de la musique dans toute la maison ou d'assurer l'indépendance de chaque pièce. Lancez une liste de lecture dans toute la maison, changez l'ambiance en fonction de l'espace, ajoutez une deuxième JBL Cove M1 pour un son stéréo riche ou associez-la à une barre de son JBL Bar MK2 pour transformer la soirée cinéma en un moment cinématographique complet. Et elle est conçue pour évoluer avec vous : vous pouvez ajouter d'autres produits à tout moment.

### Lancez une liste de lecture dans toute la maison

Capital C l'ambiance en fonction de l'espace, ajoutez une deuxième JBL Cove M1 pour un son stéréo riche ou associez-la à une barre de son JBL Bar MK2 pour transformer la soirée cinéma en un moment cinématographique complet. Et elle est conçue pour évoluer avec vous : vous pouvez ajouter d'autres produits à tout moment.

### Configuration facile en 3 étapes avec l'application JBL One

Trois étapes et vous y êtes. L'application JBL One permet à JBL Cove M1 de se connecter rapidement au Wi-Fi, puis d'ajuster le son.

### La musique vous suit avec une simple pression

Écoutez de la musique sans interruption lorsque vous vous déplacez dans la maison : pas de téléphone, pas d'application, pas de tracas. Avec Music Follows Me, il vous suffit de maintenir le bouton Moment enfoncé pour faire basculer la musique vers la pièce où vous vous trouvez.

### Son parfaitement équilibré, libéré

Profitez d'un son équilibré et naturel partout dans la pièce, même lorsque vous vous déplacez. Grâce à la fonctionnalité Constant Sound Field, la zone d'écoute idéale s'élargit, de sorte que chaque place donne l'impression d'être la meilleure.

Clause de non-responsabilité: Certaines fonctionnalités nécessitent des abonnements ou des services non disponibles dans tous les pays

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques générales

- Modèle: JBL COVE M1
- Système audio: 3.0
- Alimentation: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Puissance de sortie totale (RMS à un taux de distorsion harmonique de 1 %): 110 W
- Transducteur: 3 haut-parleurs haute fréquence de 20 mm + 1 haut-parleur de graves de 105 mm
- Puissance réseau en mode veille: < 2 W
- Température de fonctionnement: 0 °C – 40 °C

### Spécifications audio

- Réponse en fréquence: 55 Hz à 20 kHz (-6 dB)
- Entrées audio: Wi-Fi, Bluetooth, USB (la lecture USB n'est disponible que pour la version américaine. Pour les autres versions, le port USB est réservé à la maintenance.)

**Spécification USB** (la lecture audio est uniquement pour la version États-Unis)

- Port USB: type A
- Valeur nominale du port USB: 5 V CC, 0,5 A
- Format de fichier pris en charge: MP3
- Codec MP3: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
- Taux d'échantillonnage MP3: 16 à 48 kHz
- Bit par seconde MP3: 80 à 320 kbps

### Caractéristiques du système sans fil

- Version Bluetooth: v5.3
- Profil Bluetooth: A2DP v1.3.2, AVRCP v1.5
- Gamme de fréquences de l'émetteur Bluetooth: 2 400 MHz - 2 483,5 MHz
- Puissance de l'émetteur Bluetooth: ≤ 15 dBm (puissance isotrope rayonnée équivalente, PIRE)
- Réseau Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
- Plage de fréquences de l'émetteur Wi-Fi 2,4G: 2 412 - 2 472 MHz (bande ISM 2,4 GHz, États-Unis 11 canaux, Europe et autres 13 canaux)
- Puissance de l'émetteur Wi-Fi 2,4 G: ≤ 20 dBm (PIRE)
- Plage de fréquences de l'émetteur Wi-Fi 5 G: 5,15 à 5,35 GHz; 5,470 à 5,725 GHz ; 5,725 à 5,825 GHz
- Puissance de l'émetteur Wi-Fi 5 G: 5,15 - 5,25 GHz ≤ 23 dBm (PIRE), 5,25 à 5,35 GHz et 5,470 à 5,725 GHz ≤ 20 dBm (PIRE), 5,725 à 5,825 GHz ≤ 14 dBm (PIRE)

Remarque: La bande 5,6 - 5,64 GHz sera désactivée en cas d'expédition en Australie/Nouvelle-Zélande.

### Dimensions

- Dimensions de l'enceinte principale (P x H x L): 125 x 184 x 125 mm
- Poids du haut-parleur: 1,65 kg
- Dimensions de l'emballage (P x H x L): 170 x 265 x 170 mm
- Poids de l'emballage: 2,3 kg

## Contenu de la boîte

- 1 JBL Cove M1
- 1 cordon d'alimentation
- 1 guide de démarrage rapide
- 1 fiche de sécurité
- 1 carte de garantie



HARMAN International Industries, Incorporated  
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 États-Unis  
www.jbl.com

© 2026 HARMAN International Industries, Incorporated. Tous droits réservés. JBL est une marque de commerce de HARMAN International Industries, Incorporated, enregistrée aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les caractéristiques, les spécifications et l'aspect sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.