


# All-in-One MyCast 7



**The Advance Playstream** app is downloadable for free on the AppStore for iOS and GooglePlay for Android devices. Our app controls MyMusic and network services.

## LE CENTRE NÉVRALGIQUE DE VOTRE SYSTÈME

Le Mycast 7 est un "All in one" audiophile qui intègre un amplificateur de 2x45W en classe AB, un lecteur réseau wifi et ethernet, un tuner FM, un tuner DAB+, un lecteur de CD, un lecteur USB, une prise HDMI ARC et un récepteur Bluetooth.

Afin d'offrir aux mélomanes une restitution musicale optimum, nos ingénieurs ont choisi d'intégrer un amplificateur en classe AB, synthétisant ainsi le meilleur de la classe A et de la classe B réuni. La plupart des produits concurrents sont en classe D.

L'amplificateur est le cœur de votre système haute-fidélité, c'est lui qui a la lourde tâche de "driver" vos enceintes, d'en extraire leur quintessence. Il doit apporter neutralité, détail, dynamique et clarté du message sonore. Le choix de la classe AB s'est avéré être une évidence.

Le Mycast 7 intègre un lecteur audio réseau. Vous pouvez jouer votre propre musique (PC / MAC, NAS), profiter de services de diffusion en continu tels que Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz, Tune-In, etc. Ecouter des services de streaming, radio Internet via Tuneln, radio iHeart et autres, Airplay et votre musique depuis votre smartphone ou votre tablette et autres supports.

Le Mycast 7 dispose d'une interface ouverte avec une capacité évolutive pour les futurs services et évolutions.

Ce lecteur réseau est multi-room, vous pouvez jouer différentes musiques dans différentes pièces. Toute la famille peut profiter de sa propre musique par exemple écoutez la radio dans une pièce et votre propre musique dans une autre. Les possibilités sont infinies.

**Applications Android et IOS disponibles.**

\*Smartphone non inclus

# SPECIFICATIONS



## SPECIFICATIONS

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>POWER OUTPUT</b>                | 45 Watts CLASS AB 6Ω     |
| <b>OUTPUT LEVEL Unbalanced</b>     | 2 volts                  |
| <b>FREQUENCY RESPONSE (+/-3dB)</b> | 25Hz - 45 kHz            |
| <b>DISTORTION</b>                  | < 0.1%                   |
| <b>OUTPUT IMPEDANCE</b>            | 10KΩ                     |
| <b>CHANNEL SEPARATION</b>          | > 105dB                  |
| <b>S/N RATIO</b>                   | > 92dB                   |
| <b>DAC DIGITAL AUDIO WOLFSON</b>   | PCM T1                   |
| <b>AC INPUT</b>                    | 115 or 230V              |
| <b>POWER CONSUMPTION MAX</b>       | Max 30W                  |
| <b>DIMENSIONS</b>                  | H. 136 x l. 265 x D. 385 |
| <b>NET WEIGHT</b>                  | 6,7 kg                   |

### INFORMATIONS

Model N°: MyCast 7  
 EAN Code: 3760179292152  
 Weight : 6,7 KG Net / 7,9 KG Gross  
 Dimensions: 440 x 378 x 230mm (Carton)  
**MSRP incl. VAT: XXX€**