

# C570/C570A/C570HX

Performance et design



C570



C570A

## Plus Produits



Grand écran couleur TFT (2,2 pouces) doté d'une interface utilisateur moderne



Carnet d'adresses contenant jusqu'à 200 noms avec 3 numéros de téléphone chacun



Design et finitions de haute qualité (avec protection IP40)



Base séparée modulable



Répondeur numérique intégré avec jusqu'à 30 minutes d'enregistrement



Fonction Liste Noire

## Points forts Gigaset



Conçu et fabriqué en Allemagne



Faible taux de retour SAV  
Réparation en France



Packaging optimisé  
Modes ECO-DECT



Son Haute Qualité  
Technologie brevetée Gigaset  
avec annulateur d'écho

# C570/C570A/C570HX

## Fonctionnalités communes

### Qualité audio

- Acoustique optimisée, qualité sonore exceptionnelle, réglage du volume sur le combiné
- Mode mains libres sur le combiné
- Compatible avec les appareils auditifs
- Profils acoustiques (haut/bas)

### Fonctions Carnet d'adresses et Sélection

- Carnet d'adresses contenant jusqu'à 200 entrées : nom d'usage, nom de famille, 3 numéros (domicile, bureau, portable), statut VIP avec sonnerie spécifique, rappel anniversaire
- Mode « Jumbo » : police de caractères plus grande
- Préparation d'appel (saisie du numéro avant le début de la procédure de composition du numéro) avec option de correction
- Recomposition des 20 derniers numéros (via la touche Envoi)
- Numérotation rapide programmable par l'utilisateur via les touches 2 à 9
- Procédure de numérotation : numérotation multi-fréquence (DTMF), numérotation par impulsion (DP)
- Fonctionnement avec la touche R (Programmable en mémoire flash)
- Prise en charge des indicatifs régionaux
- Re-numérotation automatique
- Transfert de carnet d'adresses entre différents combinés
- Affichage du nom pour les appels entrants, les appels sortants, la liste des appels manqués, la liste des renumérotations

### Écran

- Écran couleur TFT éclairé
- 44 x 35 mm (H x L), 58 mm (2,2 pouces) en diagonale, couleurs 64k, 6 lignes, 176 x 220 pixels
- Meilleure lisibilité
  - Contraste élevé
  - Menu principal avec 6 éléments par écran
- Fond d'écran sélectionnable (noir ou blanc)
- Économiseur d'écran : Horloge analogique ou numérique, services d'information
- En mode veille :
  - Affichage de la date et de l'heure
  - Affichage du niveau de champs et du niveau de charge de la batterie
  - Affichage des nouveaux messages
  - Touches pour une sélection rapide des fonctions
- Pendant un appel : Affichage de la durée de l'appel

### Affichage et signalisation des appels

- Affichage visuel des appels :
  - Via une lumière clignotante sur le combiné
  - A l'écran
  - Bouton « Combiné » clignotant (LED verte)
- Affichage de l'appel avec le numéro ou le nom (CLIP/CNIP)
- Sonneries paramétrables
  - 18 mélodies dans le combiné
  - 6 mélodies dans la station de base
  - 5 niveaux de volume + OFF + crescendo
- Mode Jour / Nuit : désactivation programmée de la sonnerie
- Suppression des appels anonymes : les appels sans numéro CLIP ne sont indiqués que visuellement
- Protection temporisée contre les appels indésirables, le téléphone continuera à sonner pour les contacts VIP identifiés
- Sonneries individuelles pour les appels externes/internes

### Affichage de la liste des appelants/des appels manqués

- Touche de message éclairée indiquant les appels manqués
- Accès facile aux appels manqués via une touche de message éclairée dédiée

- 3 listes d'appels distinctes (sortants/acceptés/manqués) avec 20 entrées (enregistrement des appels avec indication de l'appelant (CLIP/CNIP) et de l'heure
- Numérotation directe à partir de la liste des appels manqués

### Clavier

- Clavier ergonomique en matériau de haute qualité
- Fonctionnement fiable grâce aux grandes touches
- Clavier éclairé : couleur ambrée
- Touche de message en attente avec LED clignotante
- Touche envoyer/parler éclairée, avec fonction mains-libres
- Touche de navigation 5 directions avec clic central (incluant la fonction silence)
- Verrouillage/déverrouillage des touches via la touche dièse (#)
- Activation/désactivation de la sonnerie via la touche étoile (\*)
- Touche de numérotation (programmable)

### Menu

- Interface utilisateur moderne et intuitive pour un fonctionnement aisé dans plusieurs langues
- Menu principal pratique avec 6 éléments par écran et touches de fonction
- Fonctionnement simple via des sous-menus texte et des touches de fonction
- Schémas de couleur au choix pour l'affichage des textes
- Fonctions supplémentaires
- Plug-and-play - installation très simple : déballez, branchez et appelez (combiné déjà enregistré en usine)
- Calendrier avec affichage du mois et planificateur pour :
  - 30 rendez-vous avec texte et sonnerie distincte
  - Rappel anniversaire pour chaque entrée du carnet d'adresses
- Fonction réveil avec mélodie réglable et fonction de répétition
- Babyphone/ surveillance avec la fonction interphone
  - vers un périphérique externe, tel qu'un téléphone portable
  - vers un périphérique interne, tel qu'un combiné supplémentaire
- Fonction appel direct : Sélection d'un numéro en appuyant sur une touche quelconque
- Nom de combiné modifiable
- Signal sonore lorsque l'utilisateur quitte la zone couverte par le système
- Signal sonore (pour confirmation et batterie faible)
- Paramètres date et heure enregistrés en cas de coupure de courant
- Prise en charge de fonctions supplémentaires offertes par le fournisseur d'accès
- Fonctions disponibles avec plusieurs combinés
- Appels internes gratuits entre les combinés
- 2 appels simultanés possibles (1 externe et l'autre interne entre 2 combinés)
- Transfert de carnet d'adresses entre combinés
- Appel interne vers tous les combinés ou une sélection d'entre eux
- Transmission d'appel vers un autre combiné avec la fonction numérotation/rappel
- Sonnerie simultanée de tous les combinés pour les appels externes

## Répondeur (C570A)

- Répondeur numérique intégré avec jusqu'à 30 minutes d'enregistrement
- Fonctionnement simple via le combiné ou la station de base
- Affichage des messages sur la station de base
- 1 annonce personnalisée enregistrable (environ 170 secondes)
- Message du répondeur prédéfini (plug-and-play)
- Affichage des nouveaux messages sur le combiné et la station de base

- Date et heure de chaque appel annoncées vocalement
- Durée de l'enregistrement réglable : 1, 2, 3 minutes ou illimité
- Acceptation des appels réglable :
  - Immédiatement, après 10, 18 ou 30 secondes, automatiquement
- Écoute des messages entrants sur la station de base et sur le combiné
- Interrogation à distance possible (protection par code PIN, code PIN 0000 non autorisé)
- Les enregistrements sont protégés de façon illimitée contre les pannes de courant

## Caractéristiques techniques

### Combiné

- Dimensions (L x l x p) / Poids : 168 mm x 48 mm x 22 mm / 118 g
- Autonomie en veille / en communication : 320 h max / 17 h max
- Portée<sup>(2)</sup> en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300 m
- Batterie : 2 x AAA NiMH 760 mAh rechargeables

### Base

- Dimensions (L x l x p) / Poids :
  - Base : 49 mm x 92 mm x 120 mm / 136 g
- Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
- Montage mural possible

## ECO-DECT

- Réduction de la puissance transmise selon la distance entre la base et le combiné
- Réduction jusqu'à 60% de la consommation électrique par rapport aux alimentations conventionnelles par adoption, pour les bases, d'alimentation à découpage
- En configuration mono combiné, combiné en veille reposant sur la base, la transmission du signal radio est en veille
- Modes ECO DECT :
  - Mode « Portée Maximum » : lorsque le mode est désactivé\*, la puissance transmise entre la base et le combiné en communication est réduite de 80% (en contrepartie d'une portée réduite)
  - Mode « Sans émission »<sup>(3)</sup> : réduction de 100% de la puissance transmise quand le téléphone est en veille\* (quand la fonction est activée).

## Systèmes / Standards

- Interface** : a/b (analogique)
- Raccordement** : Réseau public / Box ADSL / PaBX
- Standards** : DECT, GAP
- Système** : Téléphone sans-fil évolutif jusqu'à 4 combinés

Réf.	Couleur	Gencod
C570 Solo	Noir	4250366851105
C570 Duo	Noir	4250366851181
C570A Solo	Noir	4250366851204
C570A Duo	Noir	4250366851198
C570HX Solo	Noir	4250366850597

<sup>(1)</sup> Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau

<sup>(2)</sup> Hors fonction « Distance Maximum » (Mode ECO)

<sup>(3)</sup> Tous les combinés enregistrés doivent être compatibles avec le Mode « sans émission » (ECO plus)

\* Il est nécessaire d'activer ou de désactiver ces fonctions manuellement