

Gigaset BASIC 100A

Simple. Sécurisé. Fiable – votre porte d'entrée vers la téléphonie fixe

Points forts :

- Blocage d'appels – Bloqueur d'appels indésirables et nuisibles*
- Grand écran couleur rétroéclairé 1.5"
- Mode Mains-Libres avec son haute qualité
- Répondeur avec une durée d'enregistrement jusqu'à 25 minutes
- Liste de contacts VIP
- Répertoire téléphonique jusqu'à 50 contacts**
- Jusqu'à 11 heures d'autonomie en communication / 190 heures en veille
- Volume du combiné ajustable
- Fonction réveil & verrouillage du clavier
- Affichage de l'appelant (CLIP) / Appel en attente* - Liste d'appels pour 20 numéros
- 5 sonneries polyphoniques et 5 sonneries simples
- Rappel des 10 derniers numéros
- Mode ECO



Notre BASIC 100A allie convivialité et fonctionnalités modernes. Doté d'un écran rétroéclairé de 1,5 pouce, d'un haut-parleur mains libres de haute qualité et d'un répondeur avec une durée d'enregistrement jusqu'à 25 minutes, il offre confort et simplicité d'utilisation. Le bloqueur d'appels intégré protège contre les appels indésirables, garantissant une communication sans interruption. Idéal pour toute personne recherchant un téléphone fixe fiable et abordable pour la maison.

Bloqueur d'appels indésirables et gênants*

Avec ce nouveau téléphone fixe, vous gardez le contrôle de votre disponibilité à tout moment. Les appels non souhaités peuvent être facilement bloqués : jusqu'à 50 numéros peuvent être enregistrés dans une liste noire personnalisée. De plus, la fonction « Ne pas déranger » permet, sur demande, de couper tous les appels entrants. Vous pouvez ainsi profiter d'un calme absolu, quand vous le souhaitez.

Ne manquez jamais un message – pratique et disponible à tout moment

Ne ratez plus aucun appel grâce au répondeur intégré à votre téléphone fixe. Avec jusqu'à 25 minutes de temps d'enregistrement, vous disposez de suffisamment d'espace pour tous vos messages importants. Les nouveaux messages sont affichés de manière pratique sur le combiné et peuvent être écoutés à tout moment, aussi bien depuis la base que directement sur le combiné. Vous restez ainsi toujours informé – en toute flexibilité et simplicité.

Appels pratiques – flexibles et durants

Profitez d'une liberté de mouvement totale grâce au mode mains libres intégré directement au combiné – idéal pour passer des appels tout en vaquant à vos occupations. L'écran rétroéclairé de 1,5 pouce garantit une lisibilité optimale en toutes circonstances, même en faible luminosité. Avec jusqu'à 11 heures d'autonomie en conversation et 190 heures en veille, votre téléphone est toujours prêt à l'emploi – fiable, durable et simple d'utilisation.

* Cette fonction ne fonctionne que si l'utilisateur est abonné au service de présentation du numéro fourni par l'opérateur, lequel peut être payant.

Gigaset

Technical Specifications

Information de commande	Couleur	noir
--------------------------------	----------------	------

Audio	Fonction mains libres	Mode mains libres sur le combiné
	Appareils auditifs	Compatible avec les appareils auditifs
	Sonneries	- Sur le combiné - Volume du combiné réglable (5 niveaux)

Ecran	Type	LCD
	Taille (pouces)	1,5
	Eclairage	Eclairage de l'écran (ambré)

Répondeur	Quantité	1x répondeur numérique intégré
	Durée d'enregistrement	Jusqu'à 25 minutes de temps d'enregistrement
	Signalisation	Affichage des nouveaux messages sur le combiné
	Annonces	- Possibilité d'enregistrer une annonce personnalisée - Annonce standard prédéfinie (plug & play) - Horodatage avec la date et l'heure de chaque message
	Utilisation	- Utilisation simple via le combiné et la base - Réglage du volume pendant la lecture des messages
	Ecoute	Écoute du message entrant depuis la base et le combiné
	Prise d'appel	Prise d'appel réglable : après 2, 4, 6, 8 sonneries (fonction économie de temps)

Affichage & signalisation des appels	CLIP	Affichage du numéro ou du nom de l'appelant (CLIP/CNIP)
	Sonneries	5 niveaux de volume + OFF 10 mélodies (5 Normales + 5 Polyphoniques) dans le combiné - Sonneries individuelles pour les appels externes, internes et VIP
	Signaux sonores	- Signal d'avertissement lorsque la portée est dépassée - Signal sonore (par ex. pour confirmation et batterie faible)
	Nom de l'appareil	Nom personnalisable pour chaque combiné
	Groupe d'appelant	Attribution de sonnerie uniquement
	Pendant l'appel	Affichage de la durée de l'appel
	Mode veille	- Affichage de la date et de l'heure - Affichage du niveau de champs et du niveau de charge de la batterie

Clavier	Touches du combiné	18 touches sur le combiné
	Touches de la station de base	- Touche de recherche - Volume + - Volume - - Supprimer - Répéter - Passer (suivant) - Lecture / Stop
	Fonctions	- Bouton mains libres individuel (partagé avec la touche appel) - Appui long sur * pour couper la sonnerie - Appui long sur # pour verrouiller les touches - Fonction flash via la touche "0" (durée du flash programmable)

Répertoire	Quantité	Jusqu'à 50 entrées
	Liste VIP	Oui

Fonctions de numérotation	Rappel	• Numérotation directe possible à partir de la liste d'appels • Rappel des 10 derniers numéros
	Procédure de numérotation	• Méthode de numérotation par impulsion (IWV) • Numérotation multifréquence (DTMF)

Protection des appels	Quantité	Blocage jusqu'à 50 numéros de téléphone
	Fonctions	Fonction ne pas déranger pour bloquer tous les appels entrants

Menu	Opération	• Navigation intuitive dans différentes langues • Menu de navigation intuitif pour une utilisation facile
-------------	------------------	--

Fonctions	Réveil	Réveil avec mélodie réglable
------------------	---------------	------------------------------

Fonctionnement avec plusieurs combinés	Appels simultanés	2 appels simultanés possibles (1 externe et 1 interne entre 2 combinés)
	Nombre de combinés	Jusqu'à 4 combinés peuvent être enregistrés (Pour plus d'information : https://www.gigaset.com/hq_en/cms/service/compatibility/products)
	Appels internes	• Appels internes gratuits • Appel interne vers tous les combinés ou vers les combinés sélectionnés
	Renvoi d'appel	Transférer un appel vers un autre combiné, avec fonction demande d'informations/rappel

ECO DECT	Réduction de la puissance transmise	Réduction automatique de la puissance d'émission en fonction de la distance du combiné par rapport à la station de base
	Réduction de la consommation d'énergie	Jusqu'à 10 % de consommation d'énergie en moins grâce à un bloc d'alimentation économe en énergie.

Alimentation	Autonomie en communication	Jusqu'à 11 heures
	Autonomie en veille	Jusqu'à 190 heures
	Batterie	2 x AAA NiMH 400mAh
	Bloc d'alimentation	Bloc d'alimentation station de base 230V

Portée	Extérieur	Jusqu'à 300m
	Intérieur	Jusqu'à 50m

Compatibilité	Standards	• DECT • GAP
----------------------	------------------	---

Dimensions & Poids	Appareil	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
	Combiné	137 mm	48 mm	30 mm	114 g
	Station de base	63 mm	128 mm	103 mm	134 g

Gigaset

Wherever you go.

Contenu de la livraison	x1	Gigaset BASIC 100H
	x1	Gigaset BASIC 100 station de base
	x1	Couvercle de batterie
	x1	Bloc d'alimentation
	x1	Câble de connexion téléphonique
	x2	Piles rechargeables (AAA)
	x1	Guide de démarrage rapide

Datasheet 01.09.2025
Version

Gigaset

Wherever you go.