



SENNHEISER

Émetteur BTA1 TV

avec technologie Bluetooth® Auracast™



Son TV
immersif



Simple et
fiable



Auracast™

Transformez
votre casque
en écouteurs
TV*



Émetteur TV BTA1



CONTENU

- Émetteur TV BTA1
- Audio numérique TV (câble optique Toslink vers mini Toslink)
- Audio analogique TV (câble audio à fiche de 3,5 mm)
- Câble USB A-C
- Informations pour l'utilisateur

Avec notre émetteur TV BTA1, profitez d'un son impeccable et bien synchronisé dans votre casque Auracast™. Personnalisez-le avec la fonction d'amélioration de la clarté de la parole (Speech Clarity) et le son surround virtuel. Le mode Broadcast permet à un nombre illimité de casques Auracast™ de se connecter simultanément..

- **La puissance nécessaire au son TV sans fil** : l'émetteur TV BTA1 transmet sans fil le son de votre téléviseur à votre casque Auracast™, vous offrant un son personnalisé de haute qualité sans aucun décalage
- **Clarté de la parole** : ne ratez plus la moindre ligne de dialogue grâce à des voix beaucoup plus claires et intelligibles
- **Son surround virtuel** : ressentez l'immersion profonde dans le son qui vous entoure, comme dans une salle de cinéma
- **Signal audio parfaitement synchronisé** : le son est toujours synchronisé avec les lèvres des acteurs et l'action à l'écran
- **Installation facile et compatibilité universelle** : il suffit de connecter l'émetteur à quasiment tout téléviseur (ou à d'autres sources telles que des récepteurs audiovisuels) à l'aide des câbles fournis et de l'appairer facilement avec votre casque
- **Mode de diffusion Auracast™ du Bluetooth** : connectez à l'émetteur autant de casques que vous le souhaitez, avec des réglages de volume et de fonctionnalités indépendants, sans couper le haut-parleur du téléviseur si vous le désirez.

Données techniques

Nom du modèle	Référence de commande	Code article	EAN	UPC
Émetteur TV BTA1	BTA1	700437	4260752333290	810091273340

Caractéristiques du produit

Connectivité	Bluetooth Auracast™	Poids du produit	Environ 100 g
Fréquence d'émission/modulation	BLE 1M : 2402 MHz à 2480 MHz BLE 2M : 2404 MHz à 2478 MHz (sans 2426 MHz) / BLE : GFSK	Dimensions du produit (L x H x P)	130 x 20 x 56 mm
Portée de transmission	50 m	Conditions d'utilisation	Température : 0 à +40°C ; Humidité relative : 10 à 80 %, sans condensation
Profils pris en charge	BAP, PBP	Conditions de stockage	Température : -20 à +60°C ; Humidité relative : 10 à 90 %
Codecs Bluetooth	LC3	Appli d'accompagnement	Appli Sennheiser Smart Control Plus pour iOS™ et Android™
Entrées	Entrée numérique : optique sur mini Toslink, HDMI ARC Flux de données pris en charge : PCM stéréo 44,1 – 48 kHz / 16 – 24 bit, AC-3 (Dolby Digital), débit binaire max. : 640 kbit/s. Entrée analogique : prise mini-jack 3,5 mm stéréo	Pays d'origine	Fabriqué en Chine
Consommation électrique	Entrée : CC 5 V, 1000 mA max. (alimentation USB via le téléviseur ou une source USB externe) Sortie : CC 5 V, 500 mA max. (port USB pour la recharge du casque)	Code du tarif douanier	85176990

**Cet émetteur TV améliore votre casque sans fil Auracast™ grâce à une meilleure qualité sonore, un son plus clair et une meilleure synchronisation.*



FICHE TECHNIQUE

Émetteur TV BTA1



Caractéristiques du conditionnement

Type d'emballage	Boîte rigide pliée
Langues sur l'emballage	Anglais, allemand, français, espagnol
Dimensions de l'emballage du produit (L x l x H)	165 x 95 x 43.5 mm
Poids de l'émetteur avec emballage (accessoires inclus)	262 g
Dimensions du colis (L x l x H)	416 x 241 x 236 mm
Nombre de produits par colis	40
Poids total du colis avec les produits	10 780 g

Informations DEEE sur l'emballage

Matériaux de l'emballage individuel (avec poids)	Papier/carton : 86 g	Plastique : 0 g
Matériaux du colis (avec poids)	Papier/carton : 642 g	Plastique : 0 g
Poids DEEE (poids net)	152,2 g	