

ECOFLOW RIVER 2

Charge de



0 à 100%
en 1 heure

Batterie LiFePO4
10 ans d'utilisation



5 ans de garantie



EPS
Commutateur
auto < 30 ms.



Commandes via
application



4 méthodes de charge



X-BOOST
600W

Portable et légère
3,5 kg



Contenu de la boîte



1. RIVER 2 2. Câble de charge CA 3. Câble de charge de voiture 4. Guide de démarrage rapide

Chargez de 0 à 100 % en seulement 60 minutes.

Avec une charge ultra-rapide de 60 minutes, vous serez toujours prêt pour la prochaine escapade. Chargez de 0 à 100% à l'aide d'une prise secteur en seulement 1 heure. C'est 5 fois plus rapide que la norme de l'industrie et 38% plus rapide que la génération précédente.

Sûr et fiable pour 10 ans d'utilisation.

Avec plus de 3000+ cycles de batterie à 100%, vous pouvez utiliser RIVER 2 presque tous les jours pendant à peu près dix ans. La chimie des batteries LFP n'offre pas seulement une longue durée de vie. Elle rend la batterie plus fiable, efficace et sûre même à des températures élevées. RIVER 2 a l'une des plus longues garanties de l'industrie, nous vous protégeons donc pendant les 5 prochaines années.

Chargez sans limites.

Avec quatre options de charge polyvalentes, nous sommes assurés que vous pouvez recharger RIVER 2 à peu près partout où vous êtes. Chargez à l'aide d'une prise secteur pour une charge ultra-rapide d'une heure, chargez en déplacement avec la charge de la voiture et passez hors réseau ou vert avec la charge solaire rapide. RIVER 2 dispose d'une toute nouvelle option de charge, USB-C. Branchez et chargez facilement partout où il y a une prise.

Utilisez jusqu'à 99 % de vos appareils électroniques grand public.

Avec une sortie de 300 W, RIVER 2 couvre la plupart de vos besoins essentiels. Mais pourquoi ne pas faire passer la puissance à un autre niveau avec le mode X-Boost ? Allumez-le pour alimenter des appareils d'une puissance allant jusqu'à 600 W, y compris un ordinateur de bureau ou un mixeur.

Grab-and-go-power.

Avec un poids léger de seulement 3.5 kg et une conception facile à transporter, RIVER 2 fait de l'alimentation en déplacement une simple formalité.

Alimentation de secours domestique essentielle avec un mode de commutation de 30 ms.

Préparez vos appareils aux pannes imprévues. Avec une vitesse de commutation rapide de 30 ms, RIVER 2 maintient vos appareils électriques indispensables en fonctionnement.

La puissance à portée de main.

Utilisez l'application EcoFlow pour contrôler et surveiller RIVER 2 depuis le confort de votre téléphone. Connectez-vous en Wi-Fi ou Bluetooth pour une utilisation à proximité ou à distance.

Spécifications

Capacité

256Wh

Dimensions

245 x 214 x 142 mm

Entrée solaire

11-30V, 8A, 110W Max

Entrée/sortie USB-C

5/9/12/15/20V, 3A, 60W Max

Sortie USB-A

5V, 2.4A, 12W Max

Chimie de cellule

LFP

Température de décharge

-10°C to 45°C

Température optimale de fonctionnement

20 °C à 30 °C

App Control

Wi-Fi, Bluetooth

Poids net

Approximativement 3.5kg

Entrée CA

220-240V 50Hz/60Hz, 360W Max

Entrée pour voiture

12V/24V, 8A, 100W Max

Sortie CC

12.6V, 8A, 100W Max

Sortie CA

Onde sinusoïdale pure, 300 W au total (surtension 600 W), 230 V 50 Hz/60 Hz

Durée de vie

80%+ capacité après 3000 cycles

Température de charge

0 °C à 45 °C

Température de stockage

-10°C à 45°C (20°C à 30°C conseillé)