### **Panasonic**

# RF-2400D

#### **RADIO FM/AM**



#### LA RADIO COMPACTE FM / AM

- Fréquences FM / AM
- Syntoniseur numérique : confirme la bonne réception des radios à l'aide d'une LED rouge
- Fonctionne sur secteur ou sur piles
- Format compact: 23 x 12 cm

## RF-2400DEG-K

EAN: 5025232863440

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Fréquences		FM 87 - 108MHz (par tranche de 50kHz) AM 520 - 1730kHz (par tranche de 9/10kHz)
Contrôle automatique des fréquences (AFC)		•
Syntoniseur		Numérique
Indicateur LED de syntonisation		• (Rouge)
Taille de haut-parleurs		10 cm
Puissance (RMS)		770mW (MAX)
Alimentation	Piles	4 x DC 6V (R6/LR6, AA, UM-3)
	Secteur	230 V, 50Hz
Consommation (sur secteur)		3W
Poignée de transport		•
Prise casque (3.5mm)		• (mini/mono)
Dimensions (L x H x P)		234 x 122 x 82 mm (environ)
Poids (sans piles)		690 g (environ)

<sup>1\*</sup>Le balayage DAB peut être fait en sélectionnant "Full Scan" dans le menu 2\* Avec piles Panasonic.