



SU-GX70EG-S LECTEUR RÉSEAU AMPLIFIÉ

Le premier lecteur réseau amplifié Technics doté d'une connectivité vidéo



- ✓ **Le moteur JENO et le LAPC** garantissent un son d'une grande pureté, exempt de gigue et de bruit, pour un son véritablement audiophile.
- ✓ **Alimentations optimisées pour les circuits numériques et analogiques** ainsi que pour la section d'amplification afin de réduire le bruit et les interférences.



- ✓ **Port HDMI ARC** (Audio Return Channel) avec traitement spécial des signaux vidéo pour éliminer les mauvais effets sur le signal audio, afin d'obtenir un son d'une grande pureté.

- ✓ **Ecran tactile** pour une meilleure ergonomie.

- ✓ **Ampli haut de gamme doté d'une entrée phono MM à faible bruit** de la gamme Technics Grand Class.



- ✓ **Une multitude de terminaux** : Entrée LIGNE x2, Entrée numérique x3, Port USB A/B, Entrée Pre-out.

- ✓ **Une connectivité riche** : Chromecast, AirPlay2, Wi-Fi, Bluetooth, Spotify, TIDAL, Qobuz, Deezer, Amazon HD, Roon Ready, Radio Internet.



SU-GX70EG-S LECTEUR RÉSEAU AMPLIFIÉ

Code EAN : 5025232932955

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couvre la plupart des supports audio numériques disponibles aujourd'hui	Chromecast Built-In™	
	AirPlay2	
	Wi-Fi	
	Bluetooth	
	Spotify	
	TIDAL	
	Qobuz	
	Deezer	
	Amazon HD	
	Roon Ready (après mise à jour OTA)	
Radio Internet		
Un signal numérique d'une très grande pureté.	Circuit numérique JENO (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimization)	
	LAPC (Load Adaptive Phase Calibration – calibration de phase à adaptation de charge)	
	Fonction Space Tune	
Une qualité sonore sans compromis grâce à des technologies Technics de haute qualité	Alimentation électrique double et silencieuse ultrarapide	
	Égaliseur Phono à faible bruit	
	Circuit d'annulation de bruit	
Qualité sonore		
Puissance de sortie	40W+40W(1kHz,T.H.D.1.0%,8Ω,20kHz LPF) 80W+80W(1kHz,T.H.D.1.0%,4Ω,20kHz LPF)	
Impédance de charge	4Ω-16Ω	
Réponse en fréquence	PHONO (MM)	20Hz - 20kHz (DÉVIATION RIAA ±1dB, 4Ω)
	LIGNE	20Hz - 40kHz (-3dB, 4Ω)
	NUMÉRIQUE	20Hz - 80kHz (-3dB, 4Ω)
Sensibilité d'entrée / Impédance d'entrée	PHONO (MM)	2.0 mV / 47 kΩ
	LIGNE	200 mV / 23 kΩ
Connectique		
Terminal d'entrée analogique	LIGNE x 2 PHONO (MM) x1	
Terminal d'entrée numérique	Optique numérique x2 Coaxial numérique x1 USB-A x1 USB-B x1	
Terminal de sortie analogique	PRE OUT x1	
Borne de sortie numérique	HDMI ARC	
Sortie casque	Oui, Stéréo Ø6.3 mm	

USB-A	Standard	USB 2.0 High-Speed USB Mass Storage Class	
	iPod/iPhone/iPad	Non	
	Codecs supportés	WAV	Yes (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit)
		FLAC	Yes (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24 bit)
		DSD	Yes (2.8 MHz, 5.6 MHz, 11.2 MHz)
		AIFF	Yes (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit)
		ALAC	Yes(32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24 bit)
		AAC	Yes (32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz/16-320kbps)
MP3	Yes (32, 44.1, 48 kHz / 16-320 kbps)		
PC(USB-B)	Standard	USB 2.0 High-Speed USB Audio Class 2.0, Mode asynchrone	
	Codecs supportés	LPCM	Yes (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit)
		DSD	Yes (2.8 MHz, 5.6 MHz, 11.2 MHz)
Mode de contrôle DSD		Mode ASIO Native, Mode DoP	
Connectivité			
Décodeur MQA		Oui	
LAN (DMR)	Codecs supportés	WAV	Yes (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit)
		FLAC	Yes (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24 bit)
		DSD	Yes (2.8 MHz, 5.6 MHz, 11.2 MHz)
		AIFF	Yes (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit)
		ALAC	Yes (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24 bit)
		AAC	Yes (32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz/16-320kbps)
MP3	Yes (32, 44.1, 48 kHz / 16-320 kbps)		
Interface Ethernet		LAN (100 Base-TX / 10 Base-T)	
Wi-Fi		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz / 5 GHz	
Chromecast Built-In™		Oui	
AirPlay 2		Oui	
Bluetooth® (compatible Codec)		Oui	
Tuner		DAB/DAB+/FM	
Général			
Alimentation électrique		AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz	
Consommation électrique		63 W	
Dimensions (L x H x P)		430 x 98 x 368 mm	
Poids		Approx. 6,6 kg	
Couleur		Argent	
Accessoires		Cordon d'alimentation CA, Antenne intérieure DAB, Télécommande, Piles pour la télécommande, Manuel de l'utilisateur	

