



Prise intelligente T31



Votre protecteur de charge intelligent qui économise l'énergie

Prend en charge un courant jusqu'à 16 A¹



Caractéristiques

-  Consommation d'énergie visible
-  Contrôle à distance via l'application EZVIZ
-  Conception économe en énergie
-  Minuterie et calendrier
-  Prend en charge le Wi-Fi 2,4 GHz
-  Protection contre les surcharges
-  Protection contre les surcharges

- Le T31 prend en charge un courant maximal de 16 A. Pour garantir un fonctionnement sûr, il est recommandé d'utiliser des appareils d'une puissance nominale inférieure à 3680 W.

Spécifications Modèle CS-T31-16E-EU

Spécifications mécaniques

Matériel	PC V0
Résistance au feu	gnifuge jusqu'à 750°C
Indice de protection (IP)	Non

Spécifications électriques

Sortie (NO) Puissance de charge max	16A max, 3680W max
Charge Max (NC)	16A max, 3680W max
Tension d'entrée	N/A
Fréquence	AC 230 V
Puissance en veille	50 / 60 Hz <1 W
Sortie USB	Non

Protection

Protection contre la surcharge	Prise en charge
Protection contre la surcharge (batterie)	Prise en charge (pour usage intérieur uniquement)
Protection contre la surintensité	Prise en charge
Protection contre la foudre	Prise en charge
Fusible pour l'alimentation	Non
Fusible pour le circuit de sortie	Prise en charge
Protection contre les surtensions	Prise en charge
Protection enfant (obturateur de sécurité)	Prise en charge

Fonctions Intelligentes

Minuterie	Pris en charge
Programmation horaire	Pris en charge
Suivi de la consommation	Pris en charge
Limite de puissance maximale personnalisable	Pris en charge
Verrouillage des touches	Pris en charge
Compatibilité avec des systèmes tiers.	Matter

Général

Norme Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2.4 GHz (only)
Température de fonctionnement	-4.0°F-104.0°F (-20°C-40°C)
Température de stockage	-4.0°F-104.0°F (-20°C-40°C)
Humidité maximale	80%
Dimensions du produit	55 × 55 × 74 mm
Dimensions de l'emballage	57 × 57 × 80 mm
Poids net	88.7 g
Poids avec emballage	114 g

Contenu de la boîte :

- SmartPlug (Prise intelligente)
- Informations réglementaires
- Guide de démarrage rapide

Certifications

CE / RoHS / Matter

Specifications are subject to change without notice. "🌈", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.