reolink

Picture	

Argus Series B420

	Model	Argus Series B420
Video & Audio	Capteur d'image	1/2.7"CMOS sensor
	Résolution vidéo	2304 x 1296 (3 megapixels) @15fps
	Format vidéo	H.264
	Champ de vision	Horizontal: 90°
		Vertical: 47°
		Diagonal: 110°
	Vision nocturne infrarouge	Jusqu'à 10 mètres (33 pieds) ; LED : 6 pièces/0,8 W/850 nm (commutation automatique avec filtre anti-IR)
	Frame Rate	Main stream: 10fps - 15fps (default: 15fps)
		Sub stream: 10fps - 15fps (default: 15fps)
	Code Rate	Main stream: 1024Kbps - 2048Kbps (default: 2048Kbps)
		Sub stream: 64Kbps - 256Kbps (default: 192Kbps)
	Audio	Audio bidirectionnel
Pouvoir	Batterie	Batterie rechargeable de 17,2 Wh (la durée de vie de la batterie varie en fonction des paramètres, de l'utilisation et de la température.)
	Solaire	Panneau solaire Reolink (3W)
Interface	Pouvoir	Port USB-C
	SD Card Slot	Supports Max. 128GB microSD card
	Bouton de réinitialisation	YES
	Audio In/Out	Microphone et haut-parleur intégrés
Panoramique et inclinaison	Panoramique et inclinaison	Panoramique : 355°, Inclinaison : 140°
	Préréglage	32
Wi-Fi	Norme Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
	Fréquence de fonctionnement	2.4GHz
	Sécurité Wi-Fi	WPA/WPA2
Logiciel	Systèmes d'exploitation pris en charge	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Protocoles et normes	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
	Accès utilisateur	Max. 12 simultaneous streams (2 main & 10 sub streams)
Autres caractéristiques	Alarme intelligente	Détection PIR ; détection de personnes ; détection de véhicules
	Distance de détection PIR	Réglable jusqu'à 10 m (33 pi)
	Angle de détection PIR	120° horizontalement
	Mode enregistrement	Enregistrement déclenché par mouvement
	Time Lapse	YES
	Smart Home Compatibility	Google Assistant; Alxea
	Cloud Storage	Supports Reolink Cloud (available in selected countries)
Environnement de travail	Température	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
	Humidité	20% ~ 85%
	Imperméabiliser	IP65
Mechanical	Dimensions	Φ98 x 122mm
	Poids Batterie incluse	472g
Warranty	Garantie limitée□	Garantie limitée de 2 ans. Pour obtenir de l'aide, visitez https://support.reolink.com/hc/en-us/.□