Doro PhoneEasy® 100w

Téléphone facile à utiliser avec son amplifié

Téléphone sans fil DECT facile à utiliser possédant un afficheur très lisible et un son très clair.

- **Grand afficheur et caractères très lisibles**
- **Volume du combiné amplifié jusqu'à 30 dB**
- **Touche d'amplification du volume**



Sonnerie amplifiée

Identification de l'appelant: 10

Écran facile à lire

Compatibilité appareils auditifs

Son clair et puissant

Mains-libres

Indicateur visuel de sonnerie

Caractéristiques principales

Sonnerie amplifiée	✓
Identification de l'appelant	10
Écran facile à lire	✓
Compatibilité appareils auditifs	✓
Son clair et puissant	✓
Mains-libres	✓
Indicateur visuel de sonnerie	✓

Fonctions principales

Chronomètre	✓
Réveil	✓
Compatible GAP (Generic Access Profile)	✓
Bip touche	✓
Verrouillage des touches	✓
Nombre maxi de combinés par base	5
Indicateur hors de portée	✓
Pré-numérotation	✓
Portée à l'intérieur (en mètre)	50
Portée, jusqu'à (mètres)	300
Alarme de réveil	✓

Mémoires

Touches mémoires directes	2
Capacité du répertoire	20
Touche bis	5
Mémoires indirectes	9

Afficheur du combiné

Afficheur rétro-éclairé	✓
Dimensions de l'afficheur (h x l mm)	23x38

Sons et signaux

Sonneries monophoniques	5
Sonneries polyphoniques	5
Coupure de la sonnerie	✓
Nombre de niveaux de réglage de la sonnerie (hors off)	5

Paramètres acoustiques

Niveau maximal d'atténuation du signal entrant (dB)	30
Volume sonore maxi de la sonnerie (dB(A)) à un mètre	90
Coupure du micro	✓
Nombre de réglages du mains-libres	5
Réglages du volume	5

Son

Touche d'amplification sonore	+10 dB

Identification de l'appelant

Horodatage par l'horloge du téléphone (date/heure)	✓
Présentation du nom enregistré dans le répertoire	✓

Ergonomie

Dimensions du combiné (mm)	180x54x30
Touches très contrastées faiblement réfléchissantes	✓

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter www.doro.com. Doro n'est pas responsable d'éventuelles erreurs ou omissions sur ce document. Les caractéristiques techniques sont susceptibles de modifications sans notification préalable.

Caractéristiques combiné

Batteries fournies (type)	2xAAA NiMH
Avertisseur de batterie faible	✓
Temps de conversation (jusqu'à heures)	10

Technologie

DECT	✓
Eco functionality	✓
RTC	✓

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter www.doro.com. Doro n'est pas responsable d'éventuelles erreurs ou omissions sur ce document. Les caractéristiques techniques sont susceptibles de modifications sans notification préalable.