

# Doro PhoneEasy® 110

## Facile à utiliser, à entendre et à lire

Le téléphone sans fil DECT Doro PhoneEasy® 110 est très facile à lire. De plus, son écran rétro-éclairé hautement contrasté affiche les noms complets et les numéros sans devoir faire défiler l'écran. Les larges touches à retour vocal facilitent la numérotation tandis que le TrueSound de Doro offre un son clair de bonne qualité pour des conversations encore plus agréables. Il offre également un mains-libres au son puissant.

- **Larges touches de numérotation à retour vocal**
- **Afficheur très contrasté**
- **Son très puissant (30 dB)**



Sonnerie amplifiée



Identification de l'appelant: 20



Écran facile à lire



Compatibilité appareils auditifs



Son clair et puissant



Mains-libres



Touches à retour vocal



Indicateur visuel de sonnerie

### Caractéristiques principales

Sonnerie amplifiée	✓
Identification de l'appelant	20
Écran facile à lire	✓
Compatibilité appareils auditifs	✓
Son clair et puissant	✓
Mains-libres	✓
Touches à retour vocal	✓
Indicateur visuel de sonnerie	✓

### Fonctions principales

Chronomètre	✓
Réveil	✓
Compatible GAP (Generic Access Profile)	✓
Bip touche	✓
Verrouillage des touches	✓
Nombre maxi de combinés par base	5
Indicateur hors de portée	✓
Pré-numérotation	✓
Portée à l'intérieur (en mètre)	50
Portée, jusqu'à (mètres)	300
Alarme de réveil	✓

### Mémoires

Capacité du répertoire	100
Touche bis	10
Mémoires indirectes	8

### Afficheur du combiné

Afficheur rétro-éclairé	✓
Dimensions de l'afficheur (h x l mm)	23x38
Graphique dot matrix	✓

### Sons et signaux

Sonneries monophoniques	5
Sonneries polyphoniques	5
Coupure de la sonnerie	✓
Nombre de niveaux de réglage de la sonnerie (hors off)	5

### Paramètres acoustiques

Niveau maximal d'atténuation du signal entrant (dB)	30
Volume sonore maxi de la sonnerie (dB(A)) à un mètre	90
Coupure du micro	✓
Nombre de réglages du mains-libres	5
Réglages du volume	5

### Son

Touche d'amplification sonore	+10dB
-------------------------------	-------

### Identification de l'appelant

Horodatage par l'horloge du téléphone (date/heure)	✓
Présentation du nom enregistré dans le répertoire	✓

### Ergonomie

Dimensions du combiné (mm)	180x54x30
Touches très contrastées faiblement réfléchissantes	✓

### Caractéristiques combiné

Batteries fournies (type)	2xAAA NiMH
Avertisseur de batterie faible	✓
Temps de conversation (jusqu'à heures)	10

### Technologie

DECT	✓
Eco functionality	✓
RTC	✓