



# EASY TO USE, HEAR AND SEE



## DORO Leva E10

### POURQUOI DORO ?

Alors que les technologies évoluent vite et deviennent plus complexes, chez Doro, nous avons fait le choix de mettre l'accent sur la simplicité. C'est ce que nos utilisateurs recherchent. et c'est pourquoi la simplicité est au cœur de l'ADN des téléphones Doro. Vous pourrez utiliser votre téléphone facilement au quotidien pour téléphoner, envoyer des messages ou prendre des photos.

### L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER !

Avec l'âge, certaines difficultés peuvent apparaître. Chez Doro, nous concevons nos téléphones avec un seul objectif : leur utilisation doit toujours être simple et confortable, même avec quelques difficultés d'audition, de vue ou de dextérité. Nos téléphones offrent un son clair et puissant, proposent un écran contrasté, des touches espacées et une interface intuitive. Nous prenons en compte tous les besoins spécifiques de sorte que vous puissiez utiliser facilement votre téléphone.

### TÉLÉPHONE PORTABLE SIMPLE D'UTILISATION AVEC UN GRAND ÉCRAN

Le téléphone monobloc Doro Leva E10 est idéal pour les personnes qui recherchent les fonctionnalités de base associées à un son exceptionnel et à une grande facilité d'utilisation. Des touches séparées très contrastées, un écran paysage de 2,4 pouces et un son clair et puissant facilitent les appels et l'envoi de SMS au quotidien. Il dispose également d'un appareil photo avec flash pour prendre et partager des photos, d'une qualité audio améliorée grâce à la technologie HD Voice, de la compatibilité avec les appareils auditifs (HAC), d'une lampe torche intégrée et de la touche d'assistance Doro Secure Button pour alerter des contacts de confiance si vous avez besoin d'aide.

<b>Général</b>		<b>Caméra principale</b>		Débit LTE UL	Cat 4
ID	E10/E11	Caméra principale	✓	Débit LTE DL	Cat 4
Nom du modèle	DFB-0600	Type	Single	VoLTE	✓
Nom commercial	Doro Leva E10 / Doro Leva E11	Résolution (MP)	Interpolated 0,3	<b>Classification IP</b>	
Format	Bar	Vitesse de l'autofocus	N/A	IP	IP54
<b>Taille</b>		Flash	✓	<b>Appels</b>	
Taille du téléphone (HxLxP mm)	128,4x67,6x12,7	Zoom	✓	HD voice	✓
Poids du téléphone incl. batterie (g)	118,9	Enregistrement vidéo	✓	Chrono d'appel en cours	✓
<b>Carte SIM</b>		Résolution d'enregistrement vidéo	240*320	Restriction de l'identification de ligne appelée (CLIR)	✓
Taille de la carte SIM	Nano (4FF)	Taille du capteur (mm)	1/3	Fonction transfert d'appel si Inconditionnel, Pas de service, Quand occupé, Pas de réponse	
<b>Mémoire</b>		<b>Charge</b>		Appel en attente	✓
Mémoire (RAM)	64MB	Connecteur de chargeur	USB-C	Réponse par n'importe quelle touche	✓
Stockage (ROM)	128MB	Broches de charge	✓	Numéro sur liste blanche	✓
Stockage disponible pour l'utilisateur	17MB	Puissance minimale (W)	0.60	Numéro sur liste noire	✓
Carte SD	✓	Puissance maximale (W)	2.75	Numéros de numérotation fixe	✓
Taille maximale de la carte mémoire	128GB	<b>Touches et connecteurs</b>		Appel en conférence	✓
<b>Chipset</b>		Doro Secure Button	✓	Touches numériques vocales	✓
Modèle	UMS9117S (T127)	Touche marche/arrêt	Partagé	<b>Répertoire</b>	
Modem	LTE: R12 WCDMA: R9 GSM: R6	Pavé numérique	✓	En cas d'urgence (ICE)	✓
Processeur	Arm_Cortex_A7	Touches de volume	✓	Numéro du propriétaire	✓
Vitesse du processeur	1GHz	Connecteur pour casque	3.5mm standard jack	Positions du répertoire téléphonique	>500
Nombre de cœurs CPU	1	Connecteur pour cordon	✓	Ajouter une image au contact	✓
Type de système d'exploitation	RTOS	<b>Batterie</b>		Sauvegarder le numéro entrant dans le répertoire	✓
Version du système d'exploitation	Mocor RTOS	Capacité de la batterie	1150mAh	Copier le contact sur carte SIM/mémoire du téléphone	✓
<b>Écran principal</b>		Batteries compatibles	DBAE-1150B	Prise en charge des vCards	✓
Taille d'écran pouces	2,4		500	Transfert de vCard via Bluetooth	✓
Taille d'écran (HxL mm)	36.72x48,96	<b>LED</b>		Contacts favoris/Top 10	✓
Résolution (HxL)	240*320	Indicateur de message/appel	✓	<b>Journal d'appels</b>	
Affichage PPI	166,6	Indicateur de batterie/charge	✓	Appels manqués	✓
Type d'écran	TFT	<b>Réseau</b>		Appels sortants	✓
Nombre de couleurs	65K	2G (GSM)	900, 1800	Appels entrants	✓
Taux de rafraîchissement (Hz)	60Hz	3G (GPRS)	1, 8	Nombre de positions du journal d'appels	60
Écran rétroéclairé	✓	4G FDD (LTE)	1, 3, 7, 8, 20, 28	Indicateur Date et heure	✓
Verre	CTC	4G TDD (LTE)	38, 40		

<b>Paramètres du volume</b>		Répondre au message	✓	Verrouillage PIN de la SIM	✓
Volume d'appel réglable	✓	Transférer le message	✓		
Volume média réglable	✓	Rappeler	✓	<b>Alertes</b>	
Volume de sonnerie réglable	✓	Rappel de message	✓	Messages de diffusion	✓
Volume d'alarme réglable	✓	Destinataires multiples	✓	Alertes UE	✓
		Stockage	Téléphone, SIM, Carte SD		
<b>Sons</b>		Indicateur de caractères restants	✓	<b>Fonctions de réinitialisation</b>	
Ajouter ses propres sonneries	✓	Capitalisation automatique	✓	Réinitialiser les paramètres	✓
Mode silencieux	✓	Provisionnement de profil MMS OTA	✓	Réinitialisation d'usine	✓
Volume maximal de la sonnerie à 1m en dB	> 83				
Indicateur de sonnerie vibrante	✓	<b>Bluetooth</b>		<b>Accessibilité</b>	
Indicateur de sonnerie visuel	✓	Bluetooth®	✓	Thèmes	✓
Tonalité des touches	✓	Bluetooth® version	5.0	Réglage du contraste	✓
Volume maximal d'appel en dB	35	Profil mains libres (HFP)	✓	Assistant de démarrage	✓
Niveau de réception maximal (dB RLR)	> -8	Profil casque (HSP)	✓		
Haut-parleur	✓	Profil de port série (SPP)	✓		
		Profil de transfert d'objet (OPP) (V-card uniquement)	✓	<b>DAS</b>	
<b>Codecs</b>		Profil d'accès au répertoire téléphonique (PBAP, PBA)	✓	DAS (corps) W/kg	1.406
EVS NB	✓	Profil de contrôle à distance audio/vidéo (AVRCP)	✓	DAS (tête) W/kg	0.765
EVS WB	✓	Profil de distribution audio avancée (A2DP)	✓	DAS (membres) W/kg	2.728
AMR NB	✓			<b>Autres caractéristiques et fonctions</b>	
AMR WB	✓	<b>Doro Secure Button</b>		Alarme	✓
		Doro Secure Button	✓	Réveil	✓
<b>Messagerie</b>		Appel d'assistance	✓	Calculatrice	✓
Type de boîte de messagerie (SMS/MMS)	Dédié	Envoi de message d'assistance par défaut	✓	Agenda	✓
SMS	✓			Radio FM	✓
MMS	✓			Mini-torche	✓
Longueur maximale des SMS sortants	1224	<b>Sécurité</b>		Bloquer les menus	✓
Nombre maximal de SMS stockés	200	Verrouillage des touches	✓	Mise à jour logicielle sans fil	✓
Utiliser le numéro du message	✓	Verrouillage du téléphone	✓	Mode avion	✓

- ✓ Une meilleure écoute grâce à un son clair et puissant
- ✓ Une meilleure visibilité grâce à un grand écran
- ✓ Une plus grande sécurité grâce à la touche d'assistance Doro Secure Button