

POURQUOI DORO?

Alors que les technologies évoluent vite et deviennent plus complexes, chez Doro, nous avons fait le choix de mettre l'accent sur la simplicité. C'est ce que nos utilisateurs recherchent. et c'est pourquoi la simplicité est au cœur de l'ADN des téléphones Doro. Vous pourrez utiliser votre téléphone facilement au quotidien pour téléphoner, envoyer des messages ou prendre des photos.

L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER!

Avec l'âge, certaines difficultés peuvent apparaître. Chez Doro, nous concevons nos téléphones avec un seul objectif : leur utilisation doit toujours être simple et confortable, même avec quelques difficultés d'audition, de vue ou de dextérité. Nos téléphones offrent un son clair et puissant, proposent un écran contrasté, des touches espacées et une interface intuitive. Nous prenons en compte tous le besoins spécifiques de sorte que vous puissiez utiliser facilement votre téléphone.

TÉLÉPHONE À CLAPET FACILE À UTILISER POUR DES CONVERSATIONS CLAIRES

Le Doro Leva E20 est idéal pour les personnes qui recherchent un téléphone portable à clapet facile à utiliser et un son exceptionnel. Passez des appels, envoyez des SMS et prenez des photos en toute simplicité grâce aux touches parfaitement espacées et contrastées et au grand écran de 2,8 pouces. Parmi les autres caractéristiques, citons une qualité audio améliorée grâce à la technologie HD Voice, la compatibilité avec les appareils auditifs (HAC) et des touches de raccourci pratiques pour les favoris, l'appareil photo et les messages. La touche d'assistance Doro Secure Button peut également être utilisée pour alerter des contacts de confiance si vous avez besoin d'aide.

Général	Туре	Single	Débit LTE DL	Cat 4
ID E20/E21	Résolution (MP)	Interpolated 0.3	VoLTE	√
Nom du modèle DFC-0610	Vitesse de l'autofocus	N/A		
Nom commercial Doro Leva E20 / Doro Leva E21	Flash	√	Classification IP	
Format Clam	Zoom	✓	IP	IP54
	Enregistrement vidéo	√		
Taille	Résolution d'enregistrement vid		Appels	
Taille du téléphone (HxLxP mm) 107.7*56.7*20.5	Taille du capteur (mm)	1/3	HD voice	√
Poids du téléphone incl. batterie (g) 127,8			Chrono d'appel en cours	√
	Charge		Restriction de l'identification de ligne appelar	
Mémoire	Connecteur de chargeur	USB-C	(CLIR)	√
Mémoire (RAM) 64MB	Broches de charge	√	Fonction transfert d'appel si Inconditionnel, Pas de service, Quand occupé	Pas
Stockage (ROM) 128MB	Puissance minimale (W)	0.60	de réponse	, r us
Stockage disponible pour l'utilisateur 17MB	Puissance maximale (W)	2.75	Appel en attente	√
Carte SD ✓			Réponse par n'importe quelle touche	√
Taille maximale de la carte mémoire 128GB	Touches et connecteurs		Numéro sur liste blanche	√
	Doro Secure Button	√	Numéro sur liste noire	√
Chipset	Touches de raccourci		Numéros de numérotation fixe	√
Modèle UMS9117S (T127)	Appareil photo	, Messages, Favoris	Appel en conférence	√
Modem LTE: R12 WCDMA: R9 GSM: R6	Touche marche/arrêt	Partagé	Touches numériques vocales	√
Processeur Arm_Cortex_A7	Pavé numérique	√		
Vitesse du processeur 1GHz	Touches de volume	√	Répertoire	
Nombre de cœurs CPU 1	Connecteur pour casque 3	.5mm standard jack	En cas d'urgence (ICE)	$\sqrt{}$
Type de système d'exploitation RTOS	Connecteur pour cordon	√	Numéro du propriétaire	$\sqrt{}$
Version du système d'exploitation Mocor RTOS			Positions du répertoire téléphonique	>500
	Batterie		Ajouter une image au contact	✓
Écran principal	Capacité de la batterie	1150mAh	Sauvegarder le numéro entrant dans le réper	toire √
Taille d'écran pouces 2,8	Batteries compatibles	DBAE-1150B	Copier le contact sur carte SIM/mémoire du	
Taille d'écran (HxL mm) 57,6x43,2		500	téléphone	√
			Prise en charge des vCards	√
	LED		Transfert de vCard via Bluetooth	√
Affichage PPI 142,8	Indicateur de message/appel	√	Contacts favoris/Top 10	√
Type d'écran TFT	Indicateur de batterie/charge	√		
Nombre de couleurs 65K			Journal d'appels	
Taux de rafraîchissement (Hz) 60Hz	Réseau		Appels manqués	√
Ecran rétroéclairé √	2G (GSM)	900,1800	Appels sortants	√
Verre CTC	3G (GPRS)	1, 8	Appels entrants	√
	4G FDD (LTE)	1, 3, 7, 8, 20, 28	Nombre de positions du journal d'appels	60
Caméra principale	4G TDD (LTE)	38, 40	Indicateur Date et heure	√
Caméra principale √				

Paramètres du volume	
Volume d'appel réglable	√
Volume média réglable	√
Volume de sonnerie réglable	✓
Volume d'alarme réglable	√
Sons	
Ajouter ses propres sonneries	·····√
Mode silencieux	√
Volume maximal de la sonnerie à 1m en dB	>83
Indicateur de sonnerie vibrante	√
Indicateur de sonnerie visuel	·····√
Tonalité des touches	√
Volume maximal d'appel en dB	35
Niveau de réception maximal (dB RLR)	> -8
Haut-parleur	√
Codecs	
EVS NB	√
EVS WB	√
AMR NB	√
AMR WB	√
Messagerie	
Type de boîte de messagerie (SMS/MMS)	Dédié
SMS	√
MMS	√
Longueur maximale des SMS sortants	1224
Nombre maximal de SMS stockés	200
Lieuten I. a	······

Répondre au messag		√
	je	√
Rappeler		√
Rappel de message		√
Destinataires multipl	les	√
Stockage	Téléphone, SIM, Carte	
Indicateur de caract		√
Capitalisation autom	natique	√
Provisionnement de	profil MMS OTA	·····√
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Bluetooth		
Bluetooth®		
Bluetooth® version		v
		5.0
Profil mains libres (H	HFP)	V
Profil casque (HSP)		√
Profil de port série (SPP)	√
Profil de transfert d' uniquement)	objet (OPP) (V-card	√
Profil d'accès au rép PBA)	ertoire téléphonique (PBAP	', ✓
Profil de contrôle à	distance audio/vidéo (AVRC	CP) √
Profil de distribution	n audio avancée (A2DP)	√
Doro Secure Button		
Doro Secure Button		√
		√
Envoi de message d'a	assistance par défaut	√
Sécurité		
Verrouillage du télép	phone	√

Alertes	
Messages de diffusion	
Alertes UE	,
Fonctions de réinitialisation	
Réinitialiser les paramètres	,
Réinitialisation d'usine	
Thèmes	,
Réalage du contraste	,
Assistant de démarrage	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
DAS	
DAS (corps) W/ka	1.57
DAS (tête) W/kg	0.87
DAS (membres) W/kg	2.47
Autres caractéristiques et fonctio	ns
Alarme	
Réveil	
Calculatrice	,
Agenda	,
Radio FM	,
Mini-torche	,
	,
Bloquer les menus	



Utiliser le numéro du message

✓ Une meilleure écoute grâce à un son clair et puissant



✓ Une meilleure visibilité grâce à un grand écran facilitant la lecture



✓ Une plus grande sécurité grâce à la touche d'assistance Doro Secure Button



