PHILIPS

hue

Interr. variateur filaire (1 canal)

Hue

Ajoutez des lampes à intensité variable non connectées à Hue

Contrôle vocal et via l'application

Fonctionne sans pile

Profitez de plus de fonctionnalités avec un Hue Bridge

8721103111876



Éclairage connecté simple

Ajoutez vos lampes variables non connectées à votre écosystème Philips Hue, et contrôlez-les comme vos lampes Hue. L'interrupteur avec variateur filaire permet de contrôler la plupart des lampes traditionnelles, en plus des lampes Hue existantes. Inutile de remplacer vos lustres anciens ou vos luminaires design. Transformez vos lampes adorées en lampes connectées ! Vous pourrez gérer vos lampes dans l'application Hue, avec un assistant vocal ou directement depuis l'interrupteur. Automatisez selon vos routines quotidiennes et ajoutez des lampes dans vos scénarios. Se charge sur le courant, inutile de remplacer les piles. Installez-le derrière votre interrupteur existant (un interrupteur poussoir est nécessaire) et profitez d'un contrôle fiable et réactif avec un Hue Bridge, même sans Wi-Fi. Pour plus d'informations : https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Date de publication: 2026-07-11 Version: 0.402

Caractéristiques

Design et finition
- Couleur: Blanc
- Matériaux: Synthétique

Durée de vie
- Plage de température ambiante: -5 à +40 °C
- Durée de vie nominale: 25 000

Options/accessoires inclus
- Télécommande Hue incluse: Oui
- Point focal: Oui

Garantie
- 2 ans: Oui

Divers
- Conçu spécialement pour: Fonctionnel, Chambre, Salle à manger, Séjour, Bureau à domicile, Entrée/Couloir, Bureau d'étude

Informations figurant sur l'emballage
- EAN: 8721103111876

Consommation électrique
- Puissance: 0,4

Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale: 16,8 mm
- Longueur totale: 41 mm
- Largeur totale: 37,3 mm

Entretien
- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques
- Puissance électrique: 220 V - 240 V
- Code IP: IP20
- Classe de protection: Classe III - Très basse tension de sécurité
- UL Emplacement humide/sec: Dry location
- Détection des fréquences radio: MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee: Oui
- Options de montage: Plafonnier, Sur un mur

L'ampoule
- Mise à jour logicielle: Oui

L'interrupteur
- Boutons configurables: 1
- Durée de vie: 25,000 clicks
- Options de montage: mur
- Câblage pris en charge: Avec câble neutre, Sans câble neutre
- Canal de sortie: 1 canal
- Charge de l'ampoule: 20-150 W halogène, incandescent - début de phase, 20-200 W halogène, incandescent - phase montante, LED 5-200 W-phase montante (y compris ballasts LED réglable), LED 5 à 20 W-début de phase

Contenu de l'emballage
- Module d'interrupteur mural: 1

Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- Appli Philips Hue: Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi: Works without Wi-Fi
- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles: iOS, Android
- Protocole de communication: Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers: Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter: Via le Hue Bridge ou des hubs tiers (routeurs de bordure Thread)

Spécifications de la boîte



Dimensions et poids de l’emballage

- Code barre produit: 8721103111876
- Poids net: 0,02 kg
- Poids brut: 0,06 kg
- Hauteur: 140 mm
- Longueur: 88 mm
- Largeur: 45 mm

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l’exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d’une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d’aucun devis ni d’aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.